GRUNDIG

Service Manual

TV

Entwicklungscode AA
Evolution Code AA

TVR 3705
TVR 3720
TVR 3720 GB

Entwicklungscode AB
Evolution Code AB

TVR 3701 SV
TVR 3710
TVR 3710 GB
TVR 5100
TVR 5100 GB
TVR 5500

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Ergänzung Supplement	Service Manual	Ergänzung Supplement	Service Manual
3	TVR 3710… TVR 5100… TVR 5500…	1	Sicherheit Safety
Sach-Nr./Part No. 72010-524.98	Sach-Nr./Part No. 72010-524.95	Sach-Nr./Part No. 72010-524.96	Sach-Nr./Part No. 72010-800.00

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010-524.98

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK24/221 0497

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

(D) Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeiner Teil ..... 1-1…1-16
Geräteübersicht 1-3
Codeaufkleber, Entwicklungscode 1-4
Änderungen Abgleich 1-4
Meßgeräte / Meßmittel ..... Service Manual TVR 1-4
Technische Daten ..... Service Manual TVR 1-4
Bedienhinweise ..... Service Manual TVR 1-5
Servicehinweise ..... Service Manual TVR 1-9
Codeaufkleber, Entwicklungscode 1-4
Servicetestprogramm ..... Service Manual TVR 1-12

Beschreibung ..... 2-1…2-8
Leistungs-Chassis (PLSP) ..... Service Manual TVR 2-1
• Netzteil ..... Service Manual TVR 2-1
• Hochspannungsteil ..... Service Manual TVR 2-2
Bildrohrplatte ..... Service Manual TVR 2-2
Signal-Chassis (PSSP2) ..... Service Manual TVR 2-3
• Laufwerksteuerung / Deck-Elektronik (DE) . Service Manual TVR 2-3
• Bedieneinheit (CO) ..... Service Manual TVR 2-4
• TV-Signalelektronik (TV) ..... Service Manual TVR 2-4
• Empfangseinheit 2 (TU2) ..... Service Manual TVR 2-5
• IN/OUT (IO) ..... Service Manual TVR 2-6
• Video/Chroma (VS) ..... Service Manual TVR 2-6
• Standardton (AL) ..... Service Manual TVR 2-7
• Teletext "DOS" (TXT) ..... Service Manual TVR 2-8

Abgleich ..... 3-1…3-4
Abgleichlageplan ..... Service Manual TVR 3-1
Leistungs-Chassis (PLSP) ..... Service Manual TVR 3-3
Änderungen Abgleich 1-4
Bildrohrplatte ..... Service Manual TVR 3-3
Änderungen Abgleich 1-4
Signal-Chassis (PSSP2) ..... Service Manual TVR 3-3
• TV-Signalelektronik (TV) ..... Service Manual TVR 3-3
• Bedieneinheit (CO) ..... Service Manual TVR 3-3
• Laufwerksteuerung / Deck-Elektronik (DE) Service Manual TVR 3-4
• Empfangseinheit 2 (TU2) ..... Service Manual TVR 3-4
• Video/Chroma (VS) ..... Service Manual TVR 3-4
• Standardton (AL) ..... Service Manual TVR 3-4

Platinenabbildungen und Schaltpläne ..... 4-1…4-72
Verdrahtungspläne 4-1
Blockschaltpläne 4-7
Leistungs-Chassis (GSPD) 4-16
Netzschalterplatte ..... Service Manual TVR 4-18
Bildrohrplatte 4-27
Laufwerkplatte – Sensoreneinheit ..... Service Manual TVR 4-46
Signal-Chassis (KSMD/KSPD) 4-31
• Bedieneinheit (CO) 4-43
• TV-Signalelektronik (TV) 4-49
• Empfangseinheit 2 (TU2) 4-52
• Teletext "DOS" (TXT) ..... Service Manual TVR 4-58
• IN/OUT (IO) 4-55
• Video/Chroma (VS) 4-59
• Standardton (AL) 4-62
• Laufwerksteuerung / Deck-Elektronik (DE) 4-63
Buchsenplatte (BUPI) ..... Service Manual TVR 4-68
Kopfverstärkerplatte (OHA) ..... Service Manual TVR 4-69
• Kopfscheibenmotoransteuerung ..... Service Manual TVR 4-70
• Kopfverstärker ..... Service Manual TVR 4-71

Laufwerk ..... 5-1…5-12
Meßgeräte / Meßmittel ..... Service Manual TVR 5-1
Servicehinweise ..... Service Manual TVR 5-2
Auswechseln von Laufwerksteilen ..... Service Manual TVR 5-3
Einstellungen ..... Service Manual TVR 5-10

Ersatzteillisten ..... E-1…E-16

(GB) Table of Contents

Page

General Section ..... 1-1…1-16
TVR Overview 1-3
Code Label, Evolution Code 1-4
Alteration Adjustment Procedures 1-4
Test Equipment / Jigs ..... Service Manual TVR 1-4
Specifications ..... Service Manual TVR 1-4
Operating Hints ..... Service Manual TVR 1-7
Service Instructions ..... Service Manual TVR 1-9
Code Label, Evolution Code 1-4
Service Test Programme ..... Service Manual TVR 1-12

Description ..... 2-9…2-16
Power Chassis (PLSP) ..... Service Manual TVR 2-9
• Power Supply ..... Service Manual TVR 2-9
• High Voltage Section ..... Service Manual TVR 2-10
Tube PCB ..... Service Manual TVR 2-10
Signal Chassis (PSSP2) ..... Service Manual TVR 2-11
• Deck Control / Deck Electronic (DE) .... Service Manual TVR 2-11
• Keyboard Control Unit (CO) ..... Service Manual TVR 2-12
• TV Signal Electronics (TV) ..... Service Manual TVR 2-12
• Frontend 2 (TU2) ..... Service Manual TVR 2-13
• IN/OUT (IO) ..... Service Manual TVR 2-14
• Video/Chroma (VS) ..... Service Manual TVR 2-14
• Standard Sound (AL) ..... Service Manual TVR 2-15
• Teletext "DOS" (TXT) ..... Service Manual TVR 2-16

Adjustment Procedures ..... 3-1…3-6
Location of Adjustment Controls ..... Service Manual TVR 3-1
Power Chassis (PLSP) ..... Service Manual TVR 3-5
Alteration Adjustment Procedures 1-4
Tube PCB ..... Service Manual TVR 3-5
Alteration Adjustment Procedures 1-4
Signal Chassis (PSSP2) ..... Service Manual TVR 3-5
• TV Signal Electronics (TV) ..... Service Manual TVR 3-5
• Keyboard Control Unit (CO) ..... Service Manual TVR 3-5
• Deck Control / Deck Electronic (DE) .... Service Manual TVR 3-6
• Frontend 2 (TU2) ..... Service Manual TVR 3-6
• Video/Chroma (VS) ..... Service Manual TVR 3-6
• Standard Sound (AL) ..... Service Manual TVR 3-6

Layout of the PCBs and Circuit Diagrams ..... 4-1…4-72
Wiring Diagrams 4-1
Block Circuit Diagrams 4-7
Power Chassis (GSPD) 4-16
Power Switch Board ..... Service Manual TVR 4-18
Tube PCB 4-27
Tape Deck Sensor Panel ..... Service Manual TVR 4-46
Signal Chassis (KSMD/KSPD) 4-31
• Keyboard Control Unit (CO) 4-43
• TV Signal Electronics (TV) 4-49
• Frontend 2 (TU2) 4-52
• Teletext "DOS" (TXT) ..... Service Manual TVR 4-58
• IN/OUT (IO) 4-55
• Video/Chroma (VS) 4-59
• Standard Sound (AL) 4-62
• Deck Control / Deck Electronic (DE) 4-63
Socket Board (BUPI) ..... Service Manual TVR 4-68
Head Amplifier Board (OHA) ..... Service Manual TVR 4-69
• Headwheel Motor Control ..... Service Manual TVR 4-70
• Head Amplifier ..... Service Manual TVR 4-71

Drive Mechanism ..... 5-1…5-12
Test Equipment / Jigs ..... Service Manual TVR 5-1
Service Instructions ..... Service Manual TVR 5-2
Replacement of Tape Deck Components Service Manual TVR 5-3
Adjustments ..... Service Manual TVR 5-10

Spare Parts Lists ..... E-1…E-16

Allgemeiner Teil / General Section

Geräteübersicht / TVR Overview

	Ergänzung / Supplement	Service Manual Sach-Nr./Part No. 72010-524.95		TVR 3701 SV	TVR 3705	TVR 3710	TVR 3710 GB	TVR 3720	TVR 3720 GB	TVR 5100	TVR 5100 GB	TVR 5500
Bausteinübersicht Table of Modules		S./P 4-18	Netzschalterplatte / Power Switch Board							●	●	●
	S./P 4-16		Leistungs-Chassis / Power PCB (GSPD)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S./P 4-27		Bildrohrplatte / Tube PCB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		S./P 4-46	Laufwerkplatte-Sensoreneinheit / Tape Deck Sensor Panel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S./P 4-37 S./P 4-46 S./P 4-49 S./P 4-52 S./P 4-57 S./P 4-59 S./P 4-62 S./P 4-63	S./P 4-58	Signal-Chassis (KSPD) • Bedieneinheit / Keyboard Control Unit (CO) • TV-Signalelektronik / TV Signal Electronics (TV) • Empfangseinheit 2 / Frontend 2 (TU2) • Teletext(TXT) • IN/OUT (IO) • Video/Chroma (VS) • Standardton / Standard Sound (AL)• Laufwerksteuerung / Deck Control/Deck Electronic (DE)		●	●	●	●	●	●	●	●
	S./P 4-31 S./P 4-43 S./P 4-49 S./P 4-52 S./P 4-55 S./P 4-59 S./P 4-62 S./P 4-63	S./P 4-58	Signal-Chassis (KSMD) • Bedieneinheit / Keyboard Control Unit (CO) • TV-Signalelektronik / TV Signal Electronics (TV) • Empfangseinheit 2 / Frontend 2 (TU2) • Teletext(TXT) • IN/OUT (IO) • Video/Chroma (VS) • Standardton / Standard Sound (AL) • Laufwerksteuerung / Deck Control/Deck Electronic (DE)	●								
		S./P 4-68	Buchsenplatte / Socket Board (BUPI)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		S./P 4-69	Kopfverstärker / Head Amplifier (OHA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Feature-Übersicht Table of Features										
CCIR, B/G/H - PAL	●	●	●		●		●		●
CCIR, I - PAL				●		●		●	
CCIR, B/G/L/L' - SECAM									
NTSC-Wiedergabe / NTSC Playback	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 Empfangseinheiten / Frontend (Tuner)					●	●		●	●
Bildschirmdiagonale 37cm (sichtbares Bild: 34cm) / Screen diagonale 37cm (visible picture: 34cm)	●	●	●	●	●	●			
Bildschirmdiagonale 51cm (sichtbares Bild: 48cm) / Screen diagonale 51cm (visible picture: 48cm)							●	●	
Bildschirmdiagonale 55cm (sichtbares Bild: 51cm) / Screen diagonale 55cm (visible picture: 51cm)									●
Ablenkwinkel 90^0 / Deflection angle 90^0	●	●	●	●	●	●	●	●	●
High Speed Drive (HSD)			●						●
2-Kopf/Head	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Normalplay	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Longplay				●		●		●	
VISS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATS euro plus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
"On Screen Display" (OSD)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VPS	●		●	●	●	●	●		●
PDC				●		●	●[1)]	●	
Teletext "DOS"			●	●	●	●	●	●	●
SHOW VIEW	●	●	●		●		●		●
VIDEO Plus				●		●		●	
6 Timer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
69 Programme + 1 AV	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kopfhörerbuchse / Headphone Jack	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EURO-AV-Buchse / Socket	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LINE/CV-Buchsen / Sockets			●	●	●	●			●

1) nur für Version / only for version G.CD 4352

Entwicklungscode / Produktionscode

Technische Weiterentwicklungen oder Änderungen sind wie folgt auf dem Typenschild ersichtlich:

- Produktionscode – geringfügige Änderungen
- Entwicklungscode – gravierende Änderungen

Evolution Code / Production Code

Technical advance developments or changes are to be seen from the type plate as follows:

- Production code – minor changes
- Evolution code – important changes



Änderungen Abgleich

zu Punkt 1. Leistungs-Chassis (GSPD)

Abgleichvorgang
Spannung mit **R3358 (Ubat)** entsprechend dem Gerät einstellen. **TVR37... 101,5V** **TVR51... 120,3V** **TVR55... 84,0V**

zu Punkt 2. Bildrohrplatte

Vorbereitung
Folgende Einstellungen im betriebswarmen Gerätezustand (ca. 15 Minuten nach dem Einschalten) durchführen: – Kontrast "84% = OSD-Skala-Maximum minus 4 Teilstriche" – Helligkeit "50%" – Schirmgitterregler (SCREEN) "Linksanschlag" – R3919 und R3921 "Mittelstellung" – Schwarztestbild an der AV-Buchse einspeisen – Entsprechend dem Gerät jeweils folgende Werte mit den Cutoff-Reglern R3920, R3918 und R3917 an den R-, G- und B-Eingängen der Bildröhre einstellen: **TVR 37...: 115V** **TVR 51... / TVR 55...: 140V**

Alteration Adjustment Procedures

to point 1. Power Chassis (GSPD)

Alignment Procedure
With **R3358 (Ubat)** set the following voltage according to the different models. **TVR37... 101,5V** **TVR51... 120,3V** **TVR55... 84,0V**

to point 2. Tube PCB

Preparation
Allow the set to warm up (for approx. 15 minutes after switching on) and carry out the following adjustments: – Contrast "84% = maximum minus 4 divisions on OSD scale" – Brightness "50%" – Screen grid adjustment control (SCREEN) "left stop" – R3919, R3921 "center position" – Feed a black test pattern into the AV socket – With the cutoff controls R3920, R3918 and R3917, set the following levels at the R, G, and B inputs of the picture tube dependent on the TVR model: **TVR 37...: 115V** **TVR 51... / TVR 55...: 140V**

TVR 37..., TVR 51..., TVR 55... Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Reference				
AL .....P 4-62	DE.....P 4-63	KSMD .....P 4-31	Tube PCB ...P 4-27
CO .....P 4-43	IO.....P 4-55	KSPD.....P 4-37	TV .....P 4-49
	GSPD .....P 4-16	TU2.....P 4-52	VS.....P 4-59

Verdrahtungsplan / Wiring Diagram TVR 37...



Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams TVR 37..., TVR 51..., TVR 55...

Verdrahtungsplan / Wiring Diagram TVR 51...

Reference				
AL .....P 4-62	DE.....P 4-63	KSMD .....P 4-31	Tube PCB ...P 4-27
CO .....P 4-43	IO.....P 4-55	KSPD .....P 4-37	TV.....P 4-49
	GSPD .....P 4-16	TU2.....P 4-52	VS.....P 4-59



TVR 37..., TVR 51..., TVR 55... Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Verdrahtungsplan / Wiring Diagram TVR 55...

Reference				
AL .....P 4-62	CO .....P 4-43	DE.....P 4-63	GSPD .....P 4-16	IO.....P 4-55	KSMD .....P 4-31	KSPD.....P 4-37	TU2.....P 4-52	Tube PCB ...P 4-27	TV .....P 4-49	VS.....P 4-59



Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams TVR 37..., TVR 51..., TVR 55...

Blockschaltplan / Block Circuit Diagram (TV)



Reference	DE.....P 4-63	KSMD .....P 4-31	Tube PCB ...P 4-27
AL .....P 4-62	IO.....P 4-55	KSPD.....P 4-37	TV.....P 4-49
CO .....P 4-43	GSPD .....P 4-16	TU2.....P 4-52	VS.....P 4-59

0002 F 1
0003 G 1
0004 A 1
0005 A 1
0006 J 13
0007 A 1
1000 B 5
1001 E 14
1002 E 14
1003 D 14
1004 D 13
1200 K 8
1301 B 14
1320 C 13
1322 A 13
1324 C 13
1340 B 11
1345 B 12
1346 B 11
1400 F 3
1501 E 14
1502 H 5
1701 K 13
1702 K 13
1720 K 9
1732 K 9
1740 H 8
1745 I 9
1746 I 9
1750 L 8
1800 L 2
1801 I 3
1802 I 3
1803 J 3
1804 G 5
1850 G 1
1851 J 1
1852 A 1
1853 E 1
1854 H 1
1855 I 1
1856 C 1
1857 H 1
1858 I 1
1859 K 1
1860 D 1
1861 E 1
1900 G 13
1901 G 13
1902 A 11
1903 E 13
1904 E 13
1905 F 13
1908 K 1
1909 E 14
1911 L 10
1912 L 13
1913 L 6
1914 K 14
1915 H 14
1916 L 1
1918 A 1
1970 L 14
1971 L 13
2004 C 5
2005 C 5
2007 C 5
2009 C 5
2015 A 4
2016 B 3
2017 A 4
2018 A 5
2020 A 5
2022 A 5
2023 A 5
2027 A 6
2029 B 6
2058 C 9
2059 C 9
2065 B 2
2136 C 9
2200 K 9
2203 K 8
2219 J 7
2223 I 8
2224 H 8
2229 I 9
2230 K 8
2231 I 8
2242 L 12
2244 J 11
2251 G 14
2300 C 13
2301 D 14
2311 D 14
2316 C 12
2320 A 12
2322 B 13
2324 A 13
2401 E 5
2430 D 13
2450 E 11
2452 D 12
2455 D 12
2470 F 14
2491 F 13
2501 I 14
2508 H 7
2510 G 8
2511 G 9
2513 E 1
2514 H 10
2605 H 12
2609 I 11
2610 I 14
2611 I 11
2614 J 13
2615 J 12
2616 I 13
2617 I 13
2619 I 13
2620 H 13
2622 H 13
2690 F 11
2701 L 12
2712 J 10
2713 K 10
2715 H 7
2733 I 8
2740 J 11
2742 K 8
2743 K 8
2744 K 7
2748 I 7
2801 H 5
2802 G 3
2805 H 7
2808 H 3
2810 J 7
2811 J 7
2814 J 3
2815 B 1
2881 L 1
2898 G 2
3005 A 4
3010 A 6
3011 A 6
3020 A 7
3027 A 7
3028 A 8
3029 B 7
3030 B 6
3060 B 4
3071 C 4
3114 C 10
3115 C 7
3202 L 11
3206 K 14
3207 L 9
3214 J 4
3218 K 6
3220 J 7
3235 J 2
3236 J 2
3237 J 2
3244 L 1
3249 K 1
3250 J 12
3306 D 14
3310 B 10
3322 C 12
3329 C 11
3341 C 13
3403 F 3
3408 F 3
3410 F 2
3412 F 2
3414 F 2
3416 F 2
3418 F 2
3420 F 2
3423 D 3
3425 D 3
3427 D 5
3433 F 3
3434 D 3
3435 E 6
3436 F 5
3438 F 4
3440 F 4
3441 F 3
3447 D 3
3448 D 12
3452 D 13
3461 D 4
3462 F 12
3463 E 11
3470 F 4
3473 F 4
3479 F 9
3494 E 12
3495 E 12
3515 G 8
3517 G 10
3520 F 8
3526 G 8
3539 J 14
3606 H 12
3617 I 12
3618 H 12
3680 J 11
3681 J 11
3682 H 10
3690 F 10
3693 F 9
3694 F 10
3703 L 11
3704 L 11
3712 K 10
3729 K 11
3740 J 10
3743 I 6
3772 K 11
3811 J 4
3816 H 4
3822 H 5
3823 H 2
3824 J 4
3825 H 2
3829 H 3
3830 H 4
3831 H 4
3835 D 1
3838 I 4
3853 C 1
3856 C 1
3868 D 1
3869 D 1
3878 G 1
3879 F 1
5000 D 9
5001 A 3
5002 D 8
5003 B 6
5004 C 7
5005 D 7
5006 D 7
5007 D 7
5008 C 7
5009 A 7
5010 A 7
5011 A 7
5012 C 6
5014 D 7
5015 A 4
5100 B 8
5101 B 8
5102 A 8
5103 A 9
5104 A 8
5105 B 8
5106 C 7
5107 C 8
5108 C 9
5110 D 8
5111 C 8
5112 C 8
5113 C 8
5114 C 8
5115 D 9
5200 H 6
5201 I 6
5202 I 6
5203 I 6
5300 A 13
5301 B 13
5302 B 13
5303 B 12
5304 A 13
5305 B 13
5307 B 11
5401 F 5
5402 F 13
5601 I 12
5602 G 13
5603 H 13
5650 I 13
5700 J 12
5701 K 10
5702 K 10
5703 K 10
5704 K 10
5705 J 10
5706 I 8
5707 K 10
5801 I 5
5840 C 2
5841 B 1
5880 L 1
5881 L 2
5882 H 6
6000 A 6
6070 C 4
6200 H 7
6208 J 5
6242 K 13
6261 J 5
6262 K 6
6263 J 5
6401 G 13
6500 H 14
6503 I 14
6504 H 14
6505 G 14
6506 H 14
6507 G 14
6508 H 14
6509 G 14
6510 H 14
6512 G 9
6513 G 8
6514 G 9
6515 G 7
6516 B 1
6517 A 1
6690 F 10
6691 F 10
6693 F 10
6694 E 10
6801 G 5
6802 G 3
6803 H 3
6804 J 4
6805 H 4
6830 G 4
6863 A 1
6868 G 1
6869 F 1
7006 D 8
7051 B 5
7070 C 4
7151 B 8
7200 J 9
7201 K 7
7202 K 7
7240 J 13
7402 D 13
7410 E 3
7411 D 11
7491 E 12
7601 I 12
7604 I 13
7680 K 12
7681 J 11
7682 J 11
7690 F 10
7693 F 10
7754 K 8
7801 I 3
7812 B 1
7813 C 2
7840 B 2
7870 K 2
7880 L 3
7881 L 3
9000 A 12
9001 C 11
9002 D 14
9003 D 13
9004 C 12
9005 A 3
9006 B 4
9008 C 4
9009 E 9
9010 C 4
9011 C 4
9012 C 5
9013 C 6
9014 I 9
9015 A 6
9016 B 6
9017 C 4
9018 D 5
9019 E 8
9020 B 7
9021 C 5
9022 C 9
9023 L 9
9024 E 8
9025 D 5
9026 D 7
9027 B 1
9028 D 8
9029 D 8
9030 D 6
9031 C 5
9032 I 6
9033 B 1
9034 D 3
9035 D 3
9037 D 11
9038 E 6
9039 D 7
9040 E 7
9041 B 10
9042 G 5
9043 G 6
9044 H 5
9045 B 10
9046 C 10
9047 D 10
9048 D 9
9049 D 8
9050 E 8
9051 D 11
9052 E 13
9053 E 7
9054 F 12
9055 F 14
9056 H 10
9057 C 11
9058 F 12
9059 F 12
9060 D 12
9061 F 11
9062 F 11
9063 D 12
9065 E 9
9066 F 10
9067 F 10
9068 D 10
9069 D 10
9070 D 10
9071 H 13
9072 I 11
9073 G 6
9074 I 10
9075 H 8
9076 F 9
9078 F 8
9079 F 9
9080 F 9
9081 F 7
9082 F 7
9083 E 7
9084 E 7
9085 E 7
9086 E 8
9087 E 8
9088 H 10
9089 D 10
9090 D 4
9091 D 5
9092 E 9
9093 D 4
9095 E 7
9096 E 6
9097 F 11
9098 D 2
9099 E 6
9100 E 6
9101 E 6
9102 E 5
9103 E 5
9104 F 5
9105 F 5
9106 F 5
9107 E 2
9108 F 3
9109 G 2
9110 G 2
9111 F 5
9112 G 5
9113 H 8
9114 G 6
9115 E 14
9117 I 11
9118 H 6
9119 G 7
9120 F 14
9121 H 5
9122 G 9
9123 H 7
9124 K 14
9125 K 14
9126 J 14
9127 K 13
9128 L 13
9129 L 12
9130 J 6
9131 L 5
9132 I 10
9133 G 4
9134 G 2
9135 H 2
9136 H 2
9137 H 2
9138 H 2
9139 H 2
9140 D 2
9141 H 8
9142 F 6
9143 J 6
9144 G 7
9145 G 6
9146 H 9
9147 G 7
9148 H 9
9149 G 6
9150 G 6
9151 K 4
9152 L 8
9153 J 6
9155 L 14
9156 H 11
9157 J 6
9158 H 5
9159 J 10
9160 F 1
9161 I 1
9162 I 2
9163 I 2
9164 I 1
9165 I 2
9166 J 2
9167 J 2
9168 J 2
9169 J 4
9170 K 1
9171 J 3
9172 K 4
9173 K 4
9174 I 6
9175 I 14
9176 I 9
9177 J 4
9178 K 5
9179 K 5
9180 K 5
9181 J 5
9182 L 6
9183 L 6
9184 K 6
9185 L 5
9186 L 5
9187 K 8
9188 K 7
9189 K 7
9190 J 14
9191 K 11
9192 K 12
9193 K 12
9194 J 6
9195 J 6
9197 K 4
9198 F 5
9199 I 9
9200 I 9
9201 H 1
9202 H 9
9203 F 8
9204 F 8
9205 D 5
9206 G 4
9208 G 2
9209 L 14
9210 E 14
9211 I 7
9212 I 7
9213 H 7
9214 C 4
9215 K 5
9216 F 10
9217 E 10
9218 F 4
9219 G 6
9220 G 6
9221 G 5
9222 G 5
9223 G 5
9224 I 7
9225 H 6
9226 H 6
9227 I 6
9229 I 10
9230 E 9
9231 B 12
9232 D 10
9233 K 2
9234 E 13
9235 L 14
9236 K 4
9277 I 1
9290 D 1
9301 A 12
9302 C 11
9303 C 14
9501 C 1
9502 C 1

Reference	DE.....P 4-63	KSMD .....P 4-31	Tube PCB...P 4-27
AL .....P 4-62	IO.....P 4-55	KSPD.....P 4-37	TV .....P 4-49
CO .....P 4-43	GSPD .....P 4-16	TU2.....P 4-52	VS.....P 4-59

2000 B 6
2001 B 5
2002 B 5
2003 B 5
2006 B 5
2008 B 5
2010 B 4
2011 B 4
2012 B 4
2013 A 4
2014 A 4
2019 B 4
2021 B 5
2024 A 5
2025 B 5
2026 B 5
2028 B 6
2030 A 6
2031 B 5
2032 B 5
2033 B 6
2034 B 6
2035 A 7
2036 A 7
2037 A 7
2038 A 7
2039 B 6
2040 C 6
2041 B 7
2042 B 7
2043 C 6
2044 C 7
2047 C 6
2049 C 7
2050 D 7
2051 C 7
2052 D 7
2053 D 7
2055 D 6
2060 A 3
2062 B 5
2064 A 3
2066 A 2
2067 B 2
2068 A 2
2070 A 11
2071 C 4
2073 C 4
2075 C 4
2100 A 9
2101 B 8
2102 B 8
2103 A 9
2104 B 8
2105 B 9
2106 A 8
2107 B 8
2108 A 8
2109 B 8
2110 B 9
2111 B 9
2112 B 8
2113 B 9
2114 A 8
2115 C 9
2116 A 9
2117 C 6
2118 C 7
2119 B 7
2121 C 7
2122 C 9
2123 B 8
2124 B 8
2125 C 8
2126 C 8
2127 C 8
2128 C 8
2129 C 9
2130 C 9
2132 C 8
2133 C 8
2134 C 8
2135 C 8
2201 J 9
2202 J 9
2204 J 9
2205 J 8
2206 K 8
2207 J 8
2208 J 8
2209 K 8
2210 K 6
2211 K 7
2212 K 7
2213 K 7
2214 L 7
2215 K 7
2216 J 6
2217 J 6
2218 K 7
2220 J 5
2221 J 5
2222 K 6
2225 H 7
2226 J 8
2227 J 9
2228 J 9
2232 K 9
2240 K 12
2241 J 14
2243 K 14

2245 L 1
2246 L 1
2248 I 9
2249 K 12
2250 G 14
2252 E 14
2253 E 14
2254 E 14
2255 F 14
2256 K 13
2258 K 14
2261 H 14
2262 K 6
2263 H 14
2302 B 14
2303 C 14
2304 B 14
2306 C 12
2307 C 13
2308 B 12
2309 A 12
2313 A 12
2314 B 12
2315 B 12
2317 C 12
2318 C 12
2319 C 12
2321 A 13
2323 C 11
2325 C 13
2328 B 14
2329 B 13
2330 B 14
2331 B 14
2332 B 14
2333 C 14
2400 E 3
2403 E 5
2404 E 3
2405 E 3
2415 F 9
2427 D 2
2428 D 3
2429 F 13
2431 E 13
2432 D 13
2433 E 3
2451 E 11
2453 D 11
2454 E 11
2456 D 11
2457 F 13
2458 F 11
2471 E 2
2472 F 12
2473 F 12
2490 F 11
2502 H 14
2503 I 14
2504 I 14
2505 H 14
2506 H 14
2507 H 7
2509 A 1
2512 A 1
2515 A 1
2560 G 8
2600 I 12
2601 H 12
2602 H 12
2604 H 12
2606 H 11
2607 I 11
2608 H 11
2612 I 12
2613 I 12
2618 H 13
2621 H 13
2626 I 13
2630 I 12
2655 J 14
2656 J 13
2661 J 13
2662 J 13
2691 K 12
2692 K 11
2693 F 11
2700 K 14
2702 K 12
2703 K 13
2708 K 10
2709 K 10
2710 K 10
2711 J 10
2714 J 9
2716 J 9
2717 I 10
2718 J 10
2719 J 11
2720 J 10
2721 J 10
2722 J 10
2723 I 10
2725 J 9
2726 I 9
2727 H 8
2728 H 9
2729 I 8
2730 J 9
2731 J 9
2732 I 8

2741 K 8
2745 K 8
2746 L 8
2747 K 8
2750 L 10
2803 I 3
2804 H 3
2806 I 4
2807 H 3
2809 J 8
2812 I 3
2813 I 3
2816 I 3
2817 I 3
2837 I 4
2838 I 4
2840 B 2
2841 A 2
2842 B 2
2843 A 2
2844 A 2
2845 B 2
2863 C 2
2870 K 2
2880 L 2
2882 L 3
2883 L 2
2884 L 2
2885 L 2
2886 L 2
2887 L 3
2888 L 3
2889 L 3
2890 L 3
2891 L 3
2893 L 2
2894 L 2
3000 C 5
3001 C 5
3002 C 4
3003 B 5
3004 B 4
3007 B 5
3008 B 5
3009 A 6
3012 A 6
3013 B 5
3014 B 5
3015 A 6
3017 B 5
3018 B 6
3019 B 6
3022 C 6
3023 A 7
3024 B 7
3025 A 7
3026 B 7
3031 C 6
3032 C 6
3033 C 6
3034 D 7
3035 D 7
3036 C 7
3037 C 7
3038 D 6
3039 C 6
3041 D 7
3046 D 6
3047 B 6
3048 B 7
3050 D 8
3051 B 4
3062 A 7
3072 C 4
3100 B 8
3101 B 7
3102 B 8
3103 A 8
3104 A 9
3105 A 8
3106 A 9
3107 A 8
3108 A 8
3109 A 8
3110 B 8
3111 B 9
3112 B 9
3113 B 9
3116 C 7
3117 A 8
3118 C 7
3119 C 7
3121 C 7
3122 C 7
3123 B 9
3124 C 9
3125 C 9
3126 C 9
3127 B 8
3128 C 8
3129 C 9
3200 K 9
3201 K 9
3203 K 9
3204 K 9
3205 K 9
3208 K 8
3209 K 8
3210 K 8
3211 J 8
3212 J 8

3213 L 7
3215 K 14
3216 K 7
3217 K 7
3219 J 9
3221 J 8
3222 H 8
3223 H 7
3224 I 8
3225 I 9
3226 L 4
3227 L 4
3228 I 8
3229 L 5
3230 L 5
3232 L 6
3233 L 6
3234 L 5
3238 L 4
3239 L 4
3240 I 9
3241 K 12
3242 J 11
3243 K 1
3245 I 10
3246 L 1
3247 K 12
3248 K 1
3251 L 9
3252 L 11
3253 L 5
3254 L 4
3255 K 14
3256 K 13
3257 K 13
3258 K 13
3259 L 12
3261 J 5
3262 K 5
3263 K 6
3264 K 5
3265 K 5
3266 L 5
3267 L 4
3300 C 14
3301 C 14
3302 C 14
3303 B 14
3304 B 14
3305 B 14
3307 B 13
3312 A 14
3313 A 14
3315 A 14
3316 A 12
3317 B 12
3318 C 13
3319 C 12
3320 A 12
3321 A 12
3323 C 12
3324 C 12
3325 B 12
3326 C 11
3327 C 12
3332 B 11
3338 B 11
3339 B 12
3340 B 11
3342 C 14
3343 B 14
3344 B 14
3345 B 12
3346 B 12
3347 B 14
3348 B 11
3349 B 14
3350 B 14
3351 B 14
3400 E 4
3401 E 3
3402 F 3
3404 E 2
3405 E 3
3406 D 4
3407 E 3
3409 E 2
3411 E 2
3413 E 2
3415 E 2
3417 E 2
3419 E 2
3421 E 3
3422 E 3
3424 D 3
3426 D 4
3428 E 5
3429 E 5
3430 D 3
3431 D 3
3432 E 4
3437 D 3
3439 F 4
3442 D 4
3443 E 3
3444 E 4
3445 F 4
3446 E 3
3449 D 12
3450 D 13
3451 D 13

3453 D 13
3454 D 13
3455 E 2
3456 E 2
3457 D 3
3458 D 3
3459 F 3
3460 D 4
3464 F 11
3465 E 2
3467 E 4
3471 F 12
3472 F 12
3475 E 2
3476 E 2
3477 G 13
3480 E 11
3481 E 11
3482 E 11
3483 D 12
3484 F 11
3485 D 11
3486 D 11
3487 D 11
3488 D 11
3489 E 11
3490 E 2
3491 E 3
3492 E 2
3493 E 12
3496 E 12
3500 I 14
3501 J 14
3502 I 14
3503 J 14
3504 I 14
3505 H 14
3506 G 14
3507 G 14
3508 H 14
3509 H 14
3510 G 14
3511 H 14
3512 H 14
3513 G 14
3514 H 14
3516 G 14
3518 G 9
3519 G 8
3521 A 2
3522 A 2
3523 G 8
3524 G 7
3525 I 11
3527 H 9
3529 A 1
3530 H 14
3531 H 14
3532 G 14
3533 G 14
3534 G 14
3535 H 10
3536 J 4
3537 A 2
3538 A 1
3540 H 7
3541 G 7
3542 H 8
3543 H 14
3544 H 14
3545 A 2
3550 A 1
3560 F 8
3600 H 12
3601 I 12
3602 H 12
3603 H 11
3604 H 12
3605 H 12
3607 I 11
3608 J 13
3610 I 12
3611 I 11
3612 I 11
3613 I 12
3614 I 12
3615 I 12
3616 I 12
3619 H 13
3620 H 13
3621 I 13
3622 H 13
3623 I 13
3624 I 13
3625 I 14
3655 J 13
3656 I 13
3657 H 11
3658 I 14
3659 I 14
3660 H 11
3691 F 10
3692 E 10
3695 F 10
3696 F 10
3697 E 10
3698 E 10
3700 L 12
3701 K 14
3702 K 13
3705 K 13

3706 K 13
3707 L 11
3708 K 10
3709 H 9
3710 K 10
3711 K 11
3713 J 9
3714 J 9
3715 J 9
3716 I 9
3718 I 8
3719 K 10
3720 H 9
3721 H 8
3722 H 9
3725 J 9
3727 I 10
3728 I 5
3730 K 11
3731 J 11
3732 J 9
3733 J 10
3734 I 10
3735 I 8
3736 J 10
3737 J 10
3738 J 10
3741 L 8
3742 L 8
3744 L 8
3745 L 8
3746 L 8
3747 I 8
3748 I 10
3750 I 8
3751 L 5
3752 L 6
3753 I 7
3754 H 6
3755 H 4
3756 I 7
3757 I 7
3760 I 8
3770 L 10
3771 K 10
3773 L 10
3774 L 10
3775 L 10
3799 L 2
3800 G 3
3801 H 2
3802 H 3
3803 I 4
3804 H 4
3805 H 3
3806 H 3
3807 H 3
3808 H 4
3809 I 4
3810 J 4
3812 B 2
3813 J 4
3814 J 4
3815 B 1
3817 I 4
3818 I 4
3819 I 4
3820 H 4
3821 H 4
3826 I 4
3832 I 5
3833 I 4
3834 I 4
3836 I 4
3837 I 3
3839 K 2
3840 C 3
3841 C 3
3842 A 2
3843 B 2
3844 B 2
3845 B 2
3846 A 2
3847 A 2
3850 B 2
3851 B 2
3852 B 1
3854 I 2
3855 I 2
3857 H 2
3858 I 2
3859 H 2
3862 I 2
3863 C 2
3864 C 3
3865 H 3
3866 I 3
3867 H 3
3870 J 2
3871 J 2
3872 J 2
3873 K 2
3874 K 2
3875 K 2
3876 H 3
3877 H 2
3880 L 2
3881 L 3
3882 L 3
3883 L 3
3884 L 5

3885 L 5
3886 L 3
3887 K 4
3888 K 4
3889 L 2
3890 L 3
3891 G 5
3892 I 4
3893 H 1
3894 G 1
3896 L 3
3897 K 4
3899 H 2
4000 C 12
4001 I 8
4002 L 11
4003 B 4
4004 A 14
4005 B 4
4006 B 4
4007 B 4
4008 A 6
4009 A 6
4010 B 8
4011 B 6
4012 C 9
4013 B 9
4014 C 7
4015 B 6
4016 J 2
4018 G 9
4019 J 8
4020 C 13
4021 K 8
4022 F 14
4023 E 13
4024 J 5
4025 J 5
4026 K 5
4027 L 4
4028 F 12
4029 G 12
4030 B 13
4031 B 12
4032 B 14
4033 B 13
4034 B 13
4035 B 13
4036 B 12
4037 B 12
4038 B 12
4039 C 13
4040 A 13
4041 B 11
4042 C 13
4043 C 13
4044 B 12
4045 G 12
4046 D 12
4047 E 11
4048 E 11
4049 C 13
4050 C 13
4051 H 7
4052 G 7
4053 H 9
4054 H 8
4055 G 8
4056 K 11
4057 I 13
4058 J 8
4059 I 11
4060 H 13
4061 E 3
4062 E 2
4063 E 6
4064 H 7
4065 F 11
4066 D 4
4067 E 6
4068 J 4
4069 E 6
4070 D 2
4071 K 10
4072 H 5
4073 H 8
4074 H 6
4075 G 9
4076 J 14
4077 E 10
4078 E 13
4079 H 6
4080 J 14
4081 D 2
4082 D 2
4084 H 3
4085 L 3
4086 L 4
4087 K 13
4088 L 3
4089 I 10
4090 K 14
4091 K 13
4092 K 14
4093 I 3
4094 G 8
4095 G 8
4096 A 2
4097 E 3
4098 L 7
4099 G 9

4100 K 12
4101 J 3
4102 J 1
4103 L 10
4104 H 2
4105 E 3
4107 J 10
4108 J 9
4109 J 8
4110 K 7
4111 L 4
4112 I 9
4113 K 5
4114 L 3
4115 J 7
4118 J 7
4119 G 7
4120 G 5
4121 I 5
4122 A 4
4123 A 5
4124 C 6
4125 C 6
4126 D 8
4127 J 12
4128 H 11
4129 B 11
4130 L 3
4131 H 6
4132 H 6
4133 G 5
4134 H 6
4136 I 6
4137 I 10
4138 H 9
4139 F 5
4140 D 6
4180 E 3
4181 H 10
4201 H 9
4203 I 5
4204 F 8
4205 L 9
4206 H 7
4207 G 5
4208 H 7
4209 I 4
4210 I 3
4211 H 8
4212 L 12
4213 L 9
4221 J 7
4222 K 2
4224 K 11
4225 G 5
4226 H 8
4227 L 9
4228 I 7
4229 E 6
4230 I 5
4231 D 7
4232 C 11
4233 C 11
4300 A 12
4301 B 11
4302 C 12
4303 C 12
4304 C 12
4305 A 12
4306 C 12
4307 C 12
4399 I 9
4400 I 3
4401 J 1
4402 C 12
4403 C 13
4404 H 8
4405 E 13
4406 D 13
4407 J 13
4408 J 13
4409 J 13
4410 K 1
4411 J 1
4412 J 1
4413 J 1
4414 I 1
4415 D 1
4880 L 1
6206 L 4
6207 L 4
6209 L 4
6210 J 7
6300 A 14
6301 A 14
6302 C 14
6706 J 10
6707 L 8
6708 L 8
6709 L 10
7000 C 5
7001 A 6
7002 B 4
7003 B 4
7005 A 7
7007 A 6
7009 C 6
7013 D 6
7015 D 5
7016 B 6
7018 B 7
7019 B 7
7020 C 7
7021 C 6
7060 A 3
7100 A 8
7101 A 8

7102 B 8
7103 B 9
7104 C 9
7105 B 7
7106 D 7
7107 A 8
7205 L 7
7206 J 5
7207 I 7
7208 H 7
7209 K 5
7210 I 5
7211 L 4
7212 L 5
7213 L 5
7214 I 8
7215 I 8
7216 J 8
7250 K 13
7260 K 5
7300 B 12
7301 B 13
7304 C 14
7306 A 13
7307 A 13
7308 C 11
7309 C 12
7310 C 12
7311 C 11
7312 B 11
7313 C 14
7403 E 11
7405 F 3
7406 D 4
7407 D 3
7408 D 2
7490 F 12
7492 E 12
7493 E 12
7500 G 14
7501 G 8
7502 G 8
7503 G 9
7504 J 14
7505 A 1
7506 A 2
7507 G 7
7508 G 14
7509 J 14
7591 G 7
7592 G 10
7593 G 8
7603 I 13
7605 I 13
7606 J 13
7650 I 14
7691 E 10
7692 F 11
7694 E 10
7695 F 10
7696 E 10
7700 L 11
7703 I 10
7704 I 5
7705 I 9
7707 L 7
7708 L 8
7709 H 4
7710 L 10
7711 H 5
7750 I 7
7751 I 8
7752 I 7
7753 H 4
7762 I 8
7805 I 3
7820 I 5
7860 I 2
7861 I 2
7882 L 3
7883 L 2
7884 L 3

TVR 37..., TVR 51..., TVR 55... Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Signal-Chassis (KSMD)

Ansicht von der Lötseite
View of Solder Side



GRUNDIG Service 4 - 36

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams
TVR 37..., TVR 51..., TVR 55...

Signal-Chassis (KSPD)

Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side

1909, 1911, 1912, —> Leistungs-Chassis / Power Chassis (1921, 1922, 1923)
1900, 1901, 1903, 1905 —> Laufwerk / Drive Mechanism (L8, L3, L4, L2)
1913 —> Bildrohrplatte / Tube PCB (1967)
1902, 1904 —> Kopfverstärkerplatte / Head Amplifier Board (1910, 1930)
1918, 1971 —> Buchsenplatte / Socket Board (1937, 1935)
1914, 1970 —> Lautsprecher / Loudspeaker



Reference	DE.....P 4-63	KSMD .....P 4-31	Tube PCB...P 4-27
AL .....P 4-62	IO.....P 4-55	KSPD.....P 4-37	TV.....P 4-49
CO .....P 4-43	GSPD .....P 4-16	TU2.....P 4-52	VS.....P 4-59

0005 F 1
0006 J 13
0007 D 1
0008 G 1
0009 C 1
0010 D 1
1000 B 5
1001 E 14
1002 E 14
1003 D 14
1004 D 13
1200 K 8
1301 B 14
1320 C 13
1322 A 13
1324 C 13
1340 B 11
1345 B 12
1346 B 11
1400 F 3
1501 E 14
1502 H 5
1701 K 13
1702 K 13
1720 K 9
1732 K 9
1740 H 8
1745 I 9
1746 I 9
1750 L 8
1800 L 2
1801 I 3
1802 I 3
1803 J 3
1804 G 5
1850 G 1
1851 E 1
1853 I 1
1854 K 1
1856 K 1
1857 J 1
1858 J 1
1859 E 1
1860 B 1
1861 H 1
1870 G 1
1871 E 1
1872 D 1
1873 I 1
1874 K 1
1876 J 1
1877 I 1
1878 C 1
1879 E 1
1880 B 1
1881 H 1
1900 G 13
1901 G 13
1902 A 11
1903 E 13
1904 E 13
1905 F 13
1909 E 14
1911 L 10
1912 L 13
1913 L 6
1914 K 14
1915 H 14
1916 L 1
1918 A 1
1919 A 1
1970 L 14
1971 L 13
2004 C 5
2005 C 5
2007 C 5
2009 C 5
2015 A 4
2016 B 3
2017 A 4
2018 A 5
2020 A 5
2022 A 5
2023 A 5
2027 A 6
2029 B 6
2058 C 9
2059 C 9
2065 B 2
2136 C 9
2200 K 9
2203 K 8
2219 J 7
2223 I 8
2224 H 8
2229 I 9
2230 K 8
2231 I 8
2242 L 12
2244 J 11
2251 G 14
2300 C 13
2301 D 14
2311 D 14
2316 C 12
2320 A 12
2322 B 13
2324 A 13
2401 E 5
2430 D 13
2450 E 11
2452 D 12
2455 D 12
2470 F 14
2491 F 13
2501 I 14
2508 H 7
2510 G 8
2511 G 9
2513 D 1
2514 H 10
2605 H 12
2609 I 11
2610 I 14
2611 I 11
2614 J 13
2615 J 12
2616 I 13
2617 I 13
2619 I 13
2620 H 13
2622 H 13
2690 F 11
2701 L 12
2712 J 10
2713 K 10
2715 H 7
2733 I 8
2740 J 11
2742 K 8
2743 K 8
2744 K 7
2748 I 7
2801 H 5
2802 G 3
2805 H 7
2808 H 3
2810 J 7
2811 J 7
2814 J 3
2815 F 1
2881 L 1
2898 G 2
3005 A 4
3010 A 6
3011 A 6
3020 A 7
3027 A 7
3028 A 8
3029 B 7
3030 B 6
3060 B 4
3071 C 4
3114 C 10
3115 C 7
3202 L 11
3206 K 14
3207 L 9
3214 J 4
3218 K 6
3220 J 7
3235 J 2
3236 J 2
3237 J 2
3244 L 1
3249 K 1
3250 J 12
3306 D 14
3310 B 10
3322 C 12
3329 C 11
3341 C 13
3403 F 3
3408 F 3
3410 F 2
3412 F 2
3414 F 2
3416 F 2
3418 F 2
3420 F 2
3423 D 3
3425 D 3
3427 D 5
3433 F 3
3434 D 3
3435 E 6
3436 F 5
3438 F 4
3440 F 4
3441 F 3
3447 D 3
3448 D 12
3452 D 13
3461 D 4
3462 F 12
3463 E 11
3470 F 4
3473 F 4
3479 F 9
3494 E 12
3495 E 12
3515 G 8
3517 G 10
3526 G 8
3539 J 14
3606 H 12
3617 I 12
3618 H 12
3680 J 11
3681 J 11
3682 H 10
3690 F 10
3693 F 9
3694 F 10
3703 L 11
3704 L 11
3712 K 10
3729 K 11
3740 J 10
3743 I 6
3772 K 11
3811 J 4
3816 H 4
3822 H 5
3823 H 2
3824 J 4
3825 H 2
3829 H 3
3830 H 4
3831 H 4
3835 F 1
3838 I 4
3853 C 1
3868 D 1
3869 D 1
3878 G 1
3879 G 1
5000 D 9
5001 A 3
5002 D 8
5003 B 6
5004 C 7
5005 D 7
5006 D 7
5007 D 6
5008 C 7
5009 A 7
5010 A 7
5011 A 7
5012 C 6
5014 D 7
5015 A 4
5100 B 8
5101 B 8
5102 A 8
5103 A 9
5104 A 8
5105 B 8
5106 C 7
5107 C 8
5108 C 9
5110 D 8
5111 C 8
5112 C 8
5113 C 8
5114 C 8
5115 D 9
5200 H 6
5201 I 6
5202 I 6
5203 I 6
5300 A 13
5301 B 13
5302 B 13
5303 B 12
5304 A 13
5305 B 13
5307 B 11
5401 F 5
5402 F 13
5601 I 12
5602 G 13
5603 H 13
5650 I 13
5700 J 12
5701 K 10
5702 K 10
5703 K 10
5704 K 10
5705 J 10
5706 I 8
5707 K 10
5801 I 5
5840 C 2
5841 B 1
5880 L 1
5881 L 2
5882 H 6
6000 A 6
6070 C 4
6200 H 7
6208 J 5
6242 K 13
6261 J 5
6262 K 6
6263 J 5
6401 G 13
6500 H 14
6503 I 14
6504 H 14
6505 G 14
6506 H 14
6507 G 14
6508 H 14
6509 G 14
6510 H 14
6512 G 9
6513 G 8
6514 G 9
6515 G 7
6516 B 1
6517 A 1
6690 F 10
6691 F 10
6693 F 10
6694 E 10
6801 G 5
6802 G 3
6803 H 3
6804 J 4
6805 H 4
6830 G 4
6860 G 1
6861 G 1
6862 C 1
6863 C 1
6868 C 1
6869 D 1
7006 D 8
7051 B 5
7070 C 4
7151 B 8
7200 J 9
7201 K 7
7202 K 7
7240 J 13
7402 D 13
7410 E 3
7411 D 11
7491 E 12
7601 I 12
7604 I 13
7680 K 12
7681 J 11
7682 J 11
7690 F 10
7693 F 10
7754 K 8
7801 I 3
7811 F 1
7812 C 1
7813 C 2
7840 B 2
7870 K 2
7880 L 3
7881 L 3
9000 A 12
9001 C 11
9002 D 14
9003 D 13
9004 C 12
9005 A 3
9006 B 4
9008 C 4
9009 E 9
9010 C 4
9011 C 4
9012 C 5
9013 C 6
9014 I 9
9015 A 6
9016 B 6
9017 C 4
9018 D 5
9019 E 8
9020 B 7
9021 C 5
9022 C 9
9023 L 9
9024 E 8
9025 D 5
9026 D 7
9028 D 8
9029 D 8
9030 D 6
9031 C 5
9032 I 6
9033 A 1
9034 D 3
9035 D 3
9037 D 11
9038 E 6
9039 D 7
9040 E 7
9041 B 10
9042 G 5
9043 G 6
9044 H 5
9045 B 10
9046 C 10
9047 D 10
9048 D 9
9049 D 8
9050 E 8
9051 D 11
9052 E 13
9053 E 7
9054 F 12
9055 F 14
9056 H 10
9057 C 11
9058 F 12
9059 F 12
9060 D 12
9061 F 11
9062 F 11
9063 D 12
9065 E 9
9066 F 10
9067 F 10
9068 D 10
9069 D 10
9070 D 10
9071 H 13
9072 I 11
9073 G 6
9074 I 10
9075 H 8
9076 F 9
9078 F 8
9079 F 9
9080 F 9
9081 F 7
9082 F 7
9083 E 7
9084 E 7
9085 E 7
9086 E 8
9087 E 8
9088 H 10
9089 D 10
9090 D 4
9091 D 5
9092 E 9
9093 D 4
9095 E 7
9096 E 6
9097 F 11
9098 D 2
9099 E 6
9100 E 6
9101 E 6
9102 E 5
9103 E 5
9104 F 5
9105 F 5
9106 F 5
9107 E 2
9108 F 3
9109 G 2
9110 G 2
9111 F 5
9112 G 5
9113 H 8
9114 G 6
9115 E 14
9117 I 11
9118 H 6
9119 G 7
9120 F 14
9121 H 5
9122 G 9
9123 H 7
9124 K 14
9125 K 14
9126 J 14
9127 K 13
9128 L 13
9129 L 12
9130 J 6
9131 L 5
9132 I 10
9133 G 4
9134 G 2
9135 H 2
9136 H 2
9137 H 2
9138 H 2
9139 H 2
9140 D 2
9141 H 8
9142 F 6
9143 J 6
9144 G 7
9145 G 6
9146 H 9
9147 G 7
9148 H 9
9149 G 6
9150 G 6
9151 K 4
9152 L 8
9153 J 6
9155 L 14
9156 H 11
9157 J 6
9158 H 5
9159 J 10
9160 F 1
9161 I 1
9162 H 2
9163 I 2
9164 I 1
9165 I 2
9166 J 2
9167 J 2
9168 J 2
9169 J 4
9170 K 1
9171 J 3
9172 K 4
9173 K 4
9174 I 6
9175 I 14
9176 I 9
9177 J 4
9178 K 5
9179 K 5
9180 K 5
9181 J 5
9182 L 6
9183 L 6
9184 K 6
9185 L 5
9186 L 5
9187 K 8
9188 K 7
9189 K 7
9190 J 14
9191 K 11
9192 K 12
9193 K 12
9194 J 6
9195 J 6
9197 K 4
9198 F 5
9199 I 9
9200 I 9
9201 H 1
9202 H 9
9203 F 8
9204 F 8
9205 D 5
9206 G 4
9208 G 2
9209 L 14
9210 E 14
9211 I 7
9212 I 7
9213 H 7
9214 C 4
9215 K 5
9216 F 10
9217 E 10
9218 F 4
9219 G 6
9220 G 6
9221 G 5
9222 G 5
9223 G 5
9224 I 7
9225 H 6
9226 H 6
9227 I 6
9229 I 10
9230 E 9
9231 B 12
9232 D 10
9233 K 2
9234 E 13
9235 L 14
9236 K 4
9240 F 8
9301 A 12
9302 C 11
9303 C 14

Reference	DE.....P 4-63	KSMD .....P 4-31	Tube PCB...P 4-27
AL .....P 4-62	IO.....P 4-55	KSPD.....P 4-37	TV .....P 4-49
CO .....P 4-43	GSPD .....P 4-16	TU2.....P 4-52	VS.....P 4-59

2000 B 6
2001 B 5
2002 B 5
2003 B 5
2006 B 5
2008 B 5
2010 B 4
2011 B 4
2012 B 4
2013 A 4
2014 A 4
2019 B 4
2021 B 5
2024 A 5
2025 B 5
2026 B 5
2028 B 6
2030 A 6
2031 B 5
2032 B 5
2033 B 6
2034 B 6
2035 A 7
2036 A 7
2037 A 7
2038 A 7
2039 B 6
2040 C 6
2041 B 7
2042 B 7
2043 C 6
2044 C 7
2047 C 6
2049 C 7
2050 D 7
2051 C 7
2052 D 7
2053 D 7
2055 D 6
2060 A 3
2062 B 5
2064 A 3
2066 A 2
2067 B 2
2068 A 2
2070 A 11
2071 C 4
2073 C 4
2075 C 4
2100 A 9
2101 B 8
2102 B 8
2103 A 9
2104 B 8
2105 B 9
2106 A 8
2107 B 8
2108 A 8
2109 B 8
2110 B 9
2111 B 9
2112 B 8
2113 B 9
2114 A 8
2115 C 9
2116 A 9
2117 C 6
2118 C 7
2119 B 7
2121 C 7
2122 C 9
2123 B 8
2124 B 8
2125 C 8
2126 C 8
2127 C 8
2128 C 8
2129 C 9
2130 C 9
2132 C 8
2133 C 8
2134 C 8
2135 C 8
2201 J 9
2202 J 9
2204 J 9
2205 J 8
2206 K 8
2207 J 8
2208 J 8
2209 K 8
2210 K 6
2211 K 7
2212 K 7
2213 K 7
2214 L 7
2215 K 7
2216 J 6
2217 J 6
2218 K 7
2220 J 5
2221 J 5
2222 K 6
2225 H 7
2226 J 8
2227 J 9
2228 J 9
2232 K 9
2240 K 12
2241 J 14
2243 K 14

2245 L 1
2246 L 1
2248 I 9
2249 K 12
2250 G 14
2252 E 14
2253 E 14
2254 E 14
2255 F 14
2256 K 13
2258 K 14
2261 H 14
2262 K 6
2263 H 14
2302 B 14
2303 C 14
2304 B 14
2306 C 12
2307 C 13
2308 B 12
2309 A 12
2313 A 12
2314 B 12
2315 B 12
2317 C 12
2318 C 12
2319 C 12
2321 A 13
2323 C 11
2325 C 13
2328 B 14
2329 B 13
2330 B 14
2331 B 14
2332 B 14
2333 C 14
2400 E 3
2403 E 5
2404 E 3
2405 E 3
2415 F 9
2427 D 2
2428 D 3
2429 F 13
2431 E 13
2432 D 13
2433 E 3
2451 E 11
2453 D 11
2454 E 11
2456 D 11
2457 F 13
2458 F 11
2471 E 2
2472 F 12
2473 F 12
2490 F 11
2502 H 14
2503 I 14
2504 I 14
2505 H 14
2506 H 14
2507 H 7
2509 A 1
2512 A 1
2515 A 1
2516 E 10
2560 G 8
2600 I 12
2601 H 12
2602 H 12
2604 H 12
2606 H 11
2607 I 11
2608 H 11
2612 I 12
2613 I 12
2618 H 13
2621 H 13
2626 I 13
2630 I 12
2655 J 14
2656 J 13
2661 J 13
2662 J 13
2691 K 12
2692 K 11
2693 F 11
2700 K 14
2702 K 12
2703 K 13
2708 K 10
2709 K 10
2710 K 10
2711 J 10
2714 J 9
2716 J 9
2717 I 10
2718 J 10
2719 J 11
2720 J 10
2721 J 10
2722 J 10
2723 I 10
2725 J 9
2726 I 9
2727 H 8
2728 H 9
2729 I 8
2730 J 9
2731 J 9

2732 I 8
2741 K 8
2745 K 8
2746 L 8
2747 K 8
2750 L 10
2803 I 3
2804 H 3
2806 I 4
2807 H 3
2809 J 8
2812 I 3
2813 I 3
2816 I 3
2817 I 3
2837 I 4
2838 I 4
2840 B 2
2841 A 2
2842 B 2
2843 A 2
2844 A 2
2845 B 2
2863 C 2
2870 K 2
2880 L 2
2882 L 3
2883 L 2
2884 L 2
2885 L 2
2886 L 2
2887 L 3
2888 L 3
2889 L 3
2890 L 3
2891 L 3
2893 L 2
2894 L 2
3000 C 5
3001 C 5
3002 C 4
3003 B 5
3004 B 4
3007 B 5
3008 B 5
3009 A 6
3012 A 6
3013 B 5
3014 B 5
3015 A 6
3017 B 5
3018 B 6
3019 B 6
3022 C 6
3023 A 7
3024 B 7
3025 A 7
3026 B 7
3031 C 6
3032 C 6
3033 C 6
3034 D 7
3035 D 7
3036 C 7
3037 C 7
3038 D 6
3039 C 6
3041 D 6
3046 D 6
3047 B 6
3048 B 7
3050 D 8
3051 B 4
3062 A 7
3072 C 4
3100 B 8
3101 B 7
3102 B 8
3103 A 8
3104 A 9
3105 A 8
3106 A 9
3107 A 8
3108 A 8
3109 A 8
3110 B 8
3111 B 9
3112 B 9
3113 B 9
3116 C 7
3117 A 8
3118 C 7
3119 C 7
3121 C 7
3122 C 7
3123 B 9
3124 C 9
3125 C 9
3126 C 9
3127 B 8
3128 C 8
3129 C 9
3200 K 9
3201 K 9
3203 K 9
3204 K 9
3205 K 9
3208 K 8
3209 K 8
3210 K 8
3211 J 8

3212 J 8
3213 L 7
3215 K 14
3216 K 7
3217 K 7
3219 J 9
3221 J 8
3222 H 8
3223 H 7
3224 I 8
3225 I 9
3226 L 4
3227 L 4
3228 I 8
3229 L 5
3230 L 5
3232 L 6
3233 L 6
3234 L 5
3238 L 4
3239 L 4
3240 I 9
3241 K 12
3242 J 11
3243 K 1
3245 I 10
3246 L 1
3247 K 12
3248 K 1
3251 L 9
3252 L 11
3253 L 5
3254 L 4
3255 K 14
3256 K 13
3257 K 13
3258 K 13
3259 L 12
3261 J 5
3262 K 5
3263 K 6
3264 K 5
3265 K 5
3266 L 5
3267 L 4
3300 C 14
3301 C 14
3302 C 14
3303 B 14
3304 B 14
3305 B 14
3307 B 13
3312 A 14
3313 A 14
3315 A 14
3316 A 12
3317 B 12
3318 C 13
3319 C 12
3320 A 12
3321 A 12
3323 C 12
3324 C 12
3325 B 12
3326 C 11
3327 C 12
3332 B 11
3338 B 11
3339 B 12
3340 B 11
3342 C 14
3343 B 14
3344 B 14
3345 B 12
3346 B 12
3347 B 14
3348 B 11
3349 B 14
3350 B 14
3351 B 14
3400 E 4
3401 E 3
3402 F 3
3404 E 2
3405 E 3
3406 D 4
3407 E 3
3409 E 2
3411 E 2
3413 E 2
3415 E 2
3417 E 2
3419 E 2
3421 E 3
3422 E 3
3424 D 3
3426 D 4
3428 E 5
3429 E 5
3430 D 3
3431 D 3
3432 E 4
3437 D 3
3439 F 4
3442 D 4
3443 E 3
3444 E 4
3445 F 4
3446 E 3
3449 D 12
3450 D 13

3451 D 13
3453 D 13
3454 D 13
3455 E 2
3456 E 2
3457 D 3
3458 D 3
3459 F 3
3460 D 4
3464 F 11
3465 E 2
3467 E 4
3471 F 12
3472 F 12
3475 E 2
3476 E 2
3477 G 13
3480 E 11
3481 E 11
3482 E 11
3483 D 12
3484 F 11
3485 D 11
3486 D 11
3487 D 11
3488 D 11
3489 E 11
3490 E 2
3491 E 3
3492 E 2
3493 E 12
3496 E 12
3500 I 14
3501 J 14
3502 I 14
3503 J 14
3504 I 14
3505 H 14
3506 G 14
3507 G 14
3508 H 14
3509 H 14
3510 G 14
3511 H 14
3512 H 14
3513 G 14
3514 H 14
3516 G 14
3518 G 9
3519 G 8
3520 E 11
3521 A 2
3522 A 2
3523 G 8
3524 G 7
3525 I 11
3527 H 9
3528 D 1
3529 A 1
3530 H 14
3531 H 14
3532 G 14
3533 G 14
3534 G 14
3535 H 10
3536 J 4
3537 A 2
3538 A 1
3540 H 7
3541 G 7
3542 H 8
3543 H 14
3544 H 14
3545 A 2
3550 A 1
3560 F 8
3600 H 12
3601 I 12
3602 H 12
3603 H 11
3604 H 12
3605 H 12
3607 I 11
3608 J 13
3610 I 12
3611 I 11
3612 I 11
3613 I 12
3614 I 12
3615 I 12
3616 I 12
3619 H 13
3620 H 13
3621 I 13
3622 H 13
3623 I 13
3624 I 13
3625 I 14
3655 J 13
3656 I 13
3657 H 11
3658 I 14
3659 I 14
3660 H 11
3691 F 10
3692 E 10
3695 F 10
3696 F 10
3697 E 10
3698 E 10
3700 L 12

3701 K 14
3702 K 13
3705 K 13
3706 K 13
3707 L 11
3708 K 10
3709 H 9
3710 K 10
3711 K 11
3713 J 9
3714 J 9
3715 J 9
3716 I 9
3718 I 8
3719 K 10
3720 H 9
3721 H 8
3722 H 9
3725 J 9
3727 I 10
3728 I 5
3730 K 11
3731 J 11
3732 J 9
3733 J 10
3734 I 10
3735 I 8
3736 J 10
3737 J 10
3738 J 10
3741 L 8
3742 L 8
3744 L 8
3745 L 8
3746 L 8
3747 I 8
3748 I 10
3750 I 8
3751 L 5
3752 L 6
3753 I 7
3754 H 6
3755 H 4
3756 I 7
3757 I 7
3760 I 8
3770 L 10
3771 K 10
3773 L 10
3774 L 10
3775 L 10
3799 L 2
3800 G 3
3801 H 2
3802 H 3
3803 I 4
3804 H 4
3805 H 3
3806 H 3
3807 H 3
3808 H 4
3809 I 4
3810 J 4
3812 B 2
3813 J 4
3814 J 4
3815 B 1
3817 I 4
3818 I 4
3819 I 4
3820 H 4
3821 H 4
3826 I 4
3832 I 5
3833 I 4
3834 I 4
3836 I 4
3837 I 3
3839 K 2
3840 C 3
3841 C 3
3842 A 2
3843 B 2
3844 B 2
3845 B 2
3846 A 2
3847 A 2
3848 G 1
3849 G 2
3850 B 2
3851 B 2
3852 B 1
3854 I 2
3855 I 2
3856 C 1
3857 H 2
3858 I 2
3859 H 2
3860 G 1
3861 G 1
3862 I 2
3863 C 2
3864 C 3
3865 H 3
3866 I 3
3867 H 3
3870 J 2
3871 J 2
3872 J 2
3873 K 2
3874 K 2

3875 K 2
3876 H 3
3877 H 2
3880 L 2
3881 L 3
3882 L 3
3883 L 3
3884 L 5
3885 L 5
3886 L 3
3887 K 4
3888 K 4
3889 L 2
3890 L 3
3891 G 5
3892 I 4
3893 I 2
3894 I 2
3896 L 3
3897 K 4
3899 H 2
4000 C 12
4001 I 8
4002 L 11
4003 B 4
4004 A 14
4005 B 4
4006 B 4
4007 B 4
4008 A 6
4009 A 6
4010 B 8
4011 B 6
4012 C 9
4013 B 9
4014 C 7
4015 B 6
4016 J 2
4018 G 9
4019 J 8
4020 C 13
4021 K 8
4022 F 14
4023 E 13
4024 J 5
4025 J 5
4026 K 5
4027 L 4
4028 F 12
4029 G 12
4030 B 13
4031 B 12
4032 B 14
4033 B 13
4034 B 13
4035 B 13
4036 B 12
4037 B 12
4038 B 12
4039 C 13
4041 B 11
4042 C 13
4043 C 13
4044 B 12
4045 G 12
4046 D 12
4047 E 11
4048 E 11
4049 C 13
4050 C 13
4051 H 7
4052 G 7
4053 H 9
4054 H 8
4055 G 8
4056 K 11
4057 I 13
4058 J 8
4059 I 11
4060 H 13
4061 E 3
4062 E 2
4063 E 6
4064 H 7
4065 F 11
4066 D 4
4067 E 6
4068 J 4
4069 E 6
4070 D 2
4071 K 10
4072 H 5
4073 H 8
4074 H 6
4075 G 9
4076 J 14
4077 E 10
4078 E 13
4079 H 6
4080 J 14
4081 D 2
4082 D 2
4084 H 3
4085 L 3
4086 L 4
4087 K 13
4088 L 3
4089 I 10
4090 K 14
4091 K 13

4092 K 14
4093 I 3
4094 G 8
4095 G 8
4096 A 2
4097 E 3
4098 L 7
4099 G 8
4100 K 12
4101 J 3
4102 J 1
4103 L 10
4104 I 2
4105 E 3
4107 J 10
4108 J 9
4109 J 8
4110 K 7
4111 L 4
4112 I 9
4113 K 5
4114 L 3
4115 J 7
4118 J 7
4119 G 7
4120 G 5
4121 I 5
4122 A 4
4123 A 5
4124 C 6
4125 C 6
4126 D 8
4127 J 12
4128 H 11
4129 B 11
4130 L 3
4131 H 6
4132 H 6
4133 G 5
4134 H 6
4136 I 6
4137 I 10
4138 H 9
4139 F 5
4140 D 6
4180 E 3
4181 H 10
4201 H 9
4203 I 5
4204 F 8
4205 L 9
4206 H 7
4207 G 5
4208 H 7
4209 I 4
4210 I 3
4211 H 8
4212 L 12
4213 L 9
4221 J 7
4222 K 2
4224 K 11
4225 G 5
4226 H 8
4227 L 9
4228 I 7
4229 E 6
4230 I 5
4231 D 7
4232 C 11
4233 C 11
4300 A 12
4301 B 11
4302 C 12
4303 C 12
4304 C 12
4305 A 12
4306 C 12
4307 C 12
4501 D 1
4502 C 2
4700 I 9
4800 I 3
4880 L 1
6206 L 4
6207 L 4
6209 L 4
6210 J 7
6300 A 14
6301 A 14
6302 C 14
6706 J 10
6707 L 8
6708 L 8
6709 L 10
7000 C 5
7001 A 6
7002 B 4
7003 B 4
7005 A 7
7007 A 6
7009 C 6
7013 D 6
7015 D 5
7016 B 6
7018 B 7
7019 B 7
7020 C 7
7021 C 6
7060 A 3
7100 A 8

7101 A 8
7102 B 8
7103 B 9
7104 C 9
7105 B 7
7106 D 7
7107 A 8
7205 L 7
7206 J 5
7207 I 7
7208 H 7
7209 K 5
7210 I 5
7211 L 4
7212 L 5
7213 L 5
7214 I 8
7215 I 8
7216 J 8
7250 K 13
7260 K 5
7300 B 12
7301 B 13
7304 C 14
7306 A 13
7307 A 13
7308 C 11
7309 C 12
7310 C 12
7311 C 11
7312 B 11
7313 C 14
7403 E 11
7405 F 3
7406 D 4
7407 D 3
7408 D 2
7490 F 12
7492 E 12
7493 E 12
7500 G 14
7501 G 8
7502 G 8
7503 G 9
7504 J 14
7505 A 1
7506 A 2
7507 G 7
7508 G 14
7509 J 14
7591 G 7
7592 G 10
7593 G 8
7603 I 13
7605 I 13
7606 J 13
7650 I 14
7691 E 10
7692 F 11
7694 E 10
7695 F 10
7696 E 10
7700 L 11
7703 I 10
7704 I 5
7705 I 9
7707 L 7
7708 L 8
7709 H 4
7710 L 10
7711 H 5
7750 I 7
7751 I 8
7752 I 7
7753 H 4
7762 I 8
7805 I 3
7820 I 5
7860 I 2
7861 I 2
7882 L 3
7883 L 2
7884 L 3

TVR 37..., TVR 51..., TVR 55... Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Signal-Chassis (KSPD)

Ansicht von der Lötseite
View of Solder Side



GRUNDIG Service 4 - 42

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams TVR 37..., TVR 51..., TVR 55...

Signal-Chassis – Bedieneinheit / Keyboard Control Unit (KSMD - CO)



Reference			
AL .....P 4-62	DE.....P 4-63	KSMD .....P 4-31	Tube PCB ...P 4-27
CO .....P 4-43	IO.....P 4-55	KSPD .....P 4-37	TV .....P 4-49
	GSPD .....P 4-16	TU2.....P 4-52	VS.....P 4-59



	1502 E 2	3874 A21		3859 K10	
	1502 G16	3875 A22		3862 K 8	
	1801 K12	3876 E10		3863 E 4	
	1802 C17	3877 H 8		3864 E 4	
	1803 B11	3878 J 6		3865 E 6	
	1804 A16	3879 J 5		3866 E 6	
A	1850 G 1	3891 A16		3867 E 7	
	1851 G 3	3892 H15	K	3868 I 6	
	1852 H 3	3893 I 7		3869 I 5	
	1853 H 1	3894 I 6		3870 A18	
	1854 H 4	3899 J15		3871 A19	
	1855 G 4	4081 A 1		3872 A19	
	1856 H 2	4082 A 1		3873 A19	
	1857 G 4	4084 F17			
	1858 H 4	4800 K 9			
	1859 G 1	4801 K 9			
	1860 G 2	4802 J 8			
B	1861 G 3	4803 K 8			
	1908 J 1	5801 A13			
	2801 A15	5840 A 2			
	2802 A17	5841 A 3			
	2803 C17	6801 A12			
	2804 F19	6802 A17			
	2805 F20	6803 F18			
	2806 F20	6804 F19			
	2807 F18	6805 H19			
	2808 F21	6830 J10			
C	2809 F21	6863 K 7			
	2810 C10	6868 I 6			
	2811 C10	6869 I 5			
	2812 C11	7801 C13			
	2813 C10	7805 A10			
	2814 C10	7812 B 8			
	2815 B 8	7813 E 5			
	2816 A 9	7820 H22			
	2817 A10	7840 B 6			
	2837 E 7	7860 K 9			
D	2838 E 8	7861 K10			
	2840 B 3	7870 A23			
	2841 D 3	7870 B20			
	2842 D 2	7870 A20			
	2843 C 1	7870 B19			
	2844 B 1				
	2845 D 3				
	2863 E 3				
	2870 A22				
	2898 J15				
E	3800 A16				
	3801 C11				
	3802 D20				
	3803 E21				
	3804 E20				
	3805 E18				
	3806 E20				
	3807 E20				
	3808 F17				
	3809 F17				
F	3810 F20				
	3811 F21				
	3812 C 1				
	3813 G15				
	3814 G18				
	3815 A 2				
	3816 I16				
	3817 G21				
	3818 H22				
	3819 H22				
G	3820 H19				
	3821 I17				
	3822 H16				
	3823 I17				
	3824 J16				
	3825 J17				
	3826 F16				
	3829 J11				
	3830 J10				
	3831 I11				
H	3832 D11				
	3833 E 8				
	3834 E 8				
	3835 B 8				
	3836 A 9				
	3837 A 9				
	3838 A11				
	3839 A20				
	3840 D 8				
	3841 C 7				
I	3842 C 3				
	3843 D 2				
	3844 C 2				
	3845 D 1				
	3846 B 1				
	3847 C 1				
	3850 B 2				
	3851 A 2				
	3852 A 3				
	3853 J 7				
J	3854 J 9				
	3855 K 9				
	3856 J 7				
	3857 J 9				
	3858 J 9				

Signal-Chassis - Bedieneinheit / Keyboard Control Unit (KSPD – CO)



TVR 37..., TVR 51..., TVR 55... Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Reference					
AL ..... P 4-62	DE ..... P 4-63	KSMD ..... P 4-31	Tube PCB ... P 4-27
CO ..... P 4-43	IO ..... P 4-55	KSPD ..... P 4-37	TV ..... P 4-49
	GSPD ..... P 4-16	TU2 ..... P 4-52	VS ..... P 4-59



1502 E 2	3862 K 8	1861 H 4	3877 H 8	2837 E 7	3841 C 7
1502 G16	3863 E 4	1870 G 1	3878 J 6	2838 E 8	3842 C 3
1801 K12	3864 E 4	1871 G 2	3879 J 5	2840 B 3	3843 D 2
1802 C17	3865 E 6	1872 G 3	3891 A16	2841 D 3	3844 C 2
1803 B11	3866 E 6	1873 G 4	3892 H15	2842 D 2	3845 D 1
1804 A16	3867 E 7	1874 H 1	3893 H 8	2843 C 1	3846 B 1
1850 G 1	3868 I 6	1876 H 3	3894 H 7	2844 B 1	3847 C 1
1851 G 2	3869 I 5	1877 H 4	3899 J15	2845 D 3	3848 I 7
1853 G 4	3870 A18	1878 I 1	4081 A 1	2863 E 3	3849 I 6
1854 G 1	3871 A19	1879 I 2	4082 A 1	2870 A22	3850 B 2
1856 G 3	3872 A19	1880 I 3	4084 F17	2898 J15	3851 A 2
1857 G 4	3873 A19	1881 I 4	4800 K 9	3800 A16	3852 A 3
1858 H 1	3874 A21	2801 A15	5801 A13	3801 C11	3853 J 7
1859 H 2	3875 A22	2802 A17	5840 A 2	3802 D20	3854 J 9
1860 H 3	3876 E10	2803 C17	5841 A 3	3803 E21	3855 K 9
1861 H 4	3877 H 8	2804 F19	6801 A12	3804 E20	3856 J 7
1870 G 1	3878 J 6	2805 F20	6802 A17	3805 E18	3857 J 9
1871 G 2	3879 J 5	2806 F20	6803 F18	3806 E20	3858 K 9
1872 G 3	3891 A16	2807 F18	6804 F19	3807 E20	3859 K10
1873 G 4	3892 H15	2808 F21	6805 H19	3808 F17	3860 I 7
1874 H 1	3893 H 8	2809 F21	6830 J10	3809 F17	3861 I 6
1876 H 3	3894 H 7	2810 C10	6860 J 7	3810 F20	
1877 H 4	3899 J15	2811 C10	6861 J 6	3811 F21	
1878 I 1	4081 A 1	2812 C11	6862 K 6	3812 C 1	
1879 I 2	4082 A 1	2813 C10	6863 K 6	3813 G15	
1880 I 3	4084 F17	2814 C10	6868 I 6	3814 G18	
1881 I 4	4800 K 9	2815 C 8	6869 I 5	3815 A 2	
2801 A15	5801 A13	2816 A 9	7801 C13	3816 I16	
2802 A17	5840 A 2	2817 A10	7805 A10	3817 G21	
2803 C17	5841 A 3	2837 E 7	7811 A 8	3818 H22	
2804 F19	6801 A12	2838 E 8	7812 B 8	3819 H22	
2805 F20	6802 A17	2840 B 3	7813 E 5	3820 H19	
2806 F20	6803 F18	2841 D 3	7820 H22	3821 I17	
2807 F18	6804 F19	2842 D 2	7840 B 6	3822 H16	
2808 F21	6805 H19	2843 C 1	7860 K 9	3823 I17	
2809 F21	6830 J10	2844 B 1	7861 K10	3824 J16	
2810 C10	6860 J 7	2845 D 3	7870 A23	3825 J17	
2811 C10	6861 J 6	2863 E 3	7870 B20	3826 F16	
2812 C11	6862 K 6	2870 A22	7870 A20	3829 J11	
2813 C10	6863 K 6	2898 J15	7870 B19	3830 J10	
2814 C10	6868 I 6	3800 A16		3831 I11	
2815 C 8	6869 I 5	3801 C11		3832 D11	
2816 A 9	7801 C13	3802 D20		3833 E 8	
2817 A10	7805 A10	3803 E21		3834 E 8	
2837 E 7	7811 A 8	3804 E20		3835 A 8	
2838 E 8	7812 B 8	3805 E18		3836 A 9	
2840 B 3	7813 E 5	3806 E20		3837 A 9	
2841 D 3	7820 H22	3807 E20		3838 A11	
2842 D 2	7840 B 6	3808 F17		3839 A20	
2843 C 1	7860 K 9	3809 F17		3840 D 8	
2844 B 1	7861 K10	3810 F20		3841 C 7	
2845 D 3	7870 A23	3811 F21		3842 C 3	
2863 E 3	7870 B20	3812 C 1		3843 D 2	
2870 A22	7870 A20	3813 G15		3844 C 2	
2898 J15	7870 B19	3814 G18		3845 D 1	
3800 A16		3815 A 2		3846 B 1	
3801 C11		3816 I16		3847 C 1	
3802 D20		3817 G21		3848 I 7	
3803 E21		3818 H22		3849 I 6	
3804 E20		3819 H22		3850 B 2	
3805 E18		3820 H19		3851 A 2	
3806 E20		3821 I17		3852 A 3	
3807 E20		3822 H16		3853 J 7	
3808 F17		3823 I17		3854 J 9	
3809 F17		3824 J16		3855 K 9	
3810 F20		3825 J17		3856 J 7	
3811 F21		3826 F16		3857 J 9	
3812 C 1		3829 J11		3858 K 9	
3813 G15		3830 J10		3859 K10	
3814 G18		3831 I11		3860 I 7	
3815 A 2		3832 D11		3861 I 6	
3816 I16		3833 E 8			
3817 G21		3834 E 8			
3818 H22		3835 A 8			
3819 H22		3836 A 9			
3820 H19		3837 A 9			
3821 I17		3838 A11			
3822 H16		3839 A20			
3823 I17		3840 D 8			

Signal-Chassis – TV-Signalelektronik / TV Signal Electronics (TV)



Pos.	PAL-BG		MSTD	PAL-I	P/S-DK
1701	UV916S		UV916S	U944IEC	UV916S
1720	G1966M		G1965M	J1952M	G1966M
1740	TRAP 5,5MHz		TRAP 5,5/6,0MHz	TRAP 6,0MHz	TRAP 5,5/6,5MHz
1745	BP 5,5MHz		BP 5,5MHz	BP 6,0MHz	BP 5,5MHz
1746	———		BP 6,0MHz	———	BP 6,5MHz
2728	———		———	———	47p
3222	820E		820E	2k7	820E
3718	180E		100E	270E	120E
3722	———		470E	———	———
4201	0E		———	0E	0E
4700	0E		———	0E	———
5706	15u		5u6	15u	5u6
7200	TDA8361		TDA8362	TDA8361	TDA8362
7754	———		TDA9830	———	———

Reference					
AL	P 4-62	DE	P 4-63	KSMD	P 4-31	Tube PCB	P 4-27
CO	P 4-43	IO	P 4-55	KSPD	P 4-37	TV	P 4-49
		GSPD	P 4-16	TU2	P 4-52	VS	P 4-59



1001	L31	3219	K15	7200	G 9
1002	L31	3220	L15	7201	A22
1003	K31	3221	K16	7202	G27
1004	K31	3222	M15	7205	B18
1200	E18	3223	M16	7206	B19
1502	O12	3224	K17	7207	B26
1502	O10	3225	L17	7208	B27
1502	L11	3226	K19	7209	M23
1502	N22	3227	K19	7210	M21
1502	M10	3228	K17	7211	M20
1502	K28	3229	L19	7212	M20
1502	J28	3230	M19	7213	L19
1502	M28	3232	J25	7214	L17
1701	C 3	3233	L25	7215	M15
1702	C 3	3234	M25	7216	L15
1720	D10	3235	K27	7240	B31
1732	B 9	3236	L27	7250	F31
1740	M15	3237	N26	7260	I24
1745	M13	3238	N26	7260	K24
1746	M13	3239	N26	7260	M24
1750	I 2	3240	B29	7700	A 3
1909	K33	3241	D29	7703	L 8
1911	H33	3242	E30	7704	M11
1912	F33	3243	C32	7705	M12
1913	O18	3244	C33	7705	I 8
1914	C33	3245	E29	7705	K14
1916	D32	3246	D32	7707	H 1
1970	B33	3247	C29	7708	H 2
1971	A30	3248	C33	7709	P11
2200	E14	3249	C33	7710	C 8
2201	E15	3250	F31	7711	P13
2202	E15	3251	H30	7750	O 8
2203	D16	3252	I31	7751	O 7
2204	D16	3253	K20	7752	O 6
2205	E17	3254	N26	7753	O 5
2206	E18	3255	D30	7754	I 3
2207	B17	3256	E31	7762	L13
2208	E19	3257	E31		
2209	E20	3258	E31		
2210	A21	3259	G30		
2211	B21	3261	J27		
2212	A23	3262	K27		
2213	B23	3263	M27		
2214	D21	3264	M23		
2215	E25	3265	N23		
2216	H27	3266	L21		
2217	H27	3267	N20		
2218	H25	3700	A 4		
2219	H25	3701	A 4		
2220	K23	3702	B 4		
2221	K21	3703	F 1		
2222	K21	3704	F 2		
2223	L16	3705	F 3		
2224	M16	3706	A 5		
2225	M16	3707	A 5		
2226	K16	3708	D 6		
2227	K15	3709	N12		
2228	K14	3710	E11		
2229	K14	3711	E11		
2230	D18	3712	E12		
2231	L17	3713	A13		
2232	B16	3714	B13		
2240	D29	3715	C13		
2241	B30	3716	K13		
2242	B31	3718	M14		
2243	C30	3719	D 8		
2244	E30	3720	L13		
2245	D32	3721	M13		
2246	D33	3722	M13		
2248	B29	3725	K12		
2249	C29	3727	K11		
2250	F31	3728	N11		
2251	F31	3729	M10		
2252	L32	3730	M10		
2253	K31	3731	M 9		
2254	L32	3732	L11		
2255	N32	3733	K10		
2256	E32	3734	L 9		
2258	F31	3735	K13		
2261	J28	3736	L 8		
2262	K28	3737	K 8		
2263	M28	3738	K 8		
2700	B 2	3740	K 8		
2701	B 3	3741	J 1		
2702	F 2	3742	H 1		
2703	F 3	3743	H 1		
2708	E 7	3744	H 2		
2709	D 7	3745	H 3		
2710	F 7	3746	H 2		
2711	F 9	3747	N14		
2712	F 9	3748	O13		
2713	E10	3750	P 6		
2714	E11	3751	P 7		
2715	C11	3752	O 7		
2716	B14	3753	O 6		
2717	K 9	3754	P 6		
2718	K 9	3755	O 5		
2719	M 9	3756	P 9		
2720	L 9	3757	O 9		
2721	K10	3760	M14		
2722	L10	3770	B 7		
2723	L12	3771	C 8		
2725	K13	3772	C 8		
2726	K13	3773	B 6		
2727	M13	3774	C 6		
2728	N13	3775	B 6		
2729	N14	4021	I 7		
2730	B12	4024	K23		
2731	C12	4025	L23		
2732	M14	4026	N24		
2733	K13	4056	G 5		
2740	K 8	4071	D 7		
2741	K 6	4201	M15		
2742	K 4	4700	L12		
2743	H 3	5200	K30		
2744	H 4	5201	L18		
2745	H 4	5202	L18		
2746	G 4	5203	L18		
2747	H 6	5700	F 2		
2748	O 9	5701	D 8		
2750	B 6	5702	D 9		
3200	D14	5703	C 8		
3201	D15	5704	D 7		
3202	D15	5705	K11		
3203	C15	5706	M14		
3204	A15	5707	D 9		
3205	B16	6200	M22		
3206	C15	6206	L21		
3207	C16	6207	K19		
3208	E16	6208	M23		
3209	E17	6209	L20		
3210	D17	6210	L21		
3211	E19	6242	E31		
3212	D19	6261	J27		
3213	A18	6262	L27		
3214	A18	6263	M27		
3215	D15	6706	L10		
3216	D26	6707	I 2		
3217	C24	6708	J 2		
3218	E24	6709	B 7		

Signal-Chassis – Empfangseinheit 2 / Frontend 2 (TU2)

* VERSION					
Pos.	PAL-BG	PAL-I		PAL-BG/SEC-L	PAL-BG/SEC-DK
	/01	/05		/39	/59
1301	UV916S/PH	U944C		UV916S/PH	UV916S/PH
1320	G1966M	J1952M		G1965M	G1966M
1340	TRAP 5,5MHz	TRAP 6,0MHz		TRAP 5,5/6,0MHz	TRAP 5,5/6,5MHz
1345	BP 5,5MHz	BP 6,0MHz		BP 5,5MHz	BP 5,5MHz
1346	———	———		BP 6,0MHz	BP 6,5MHz
2313	———	———		———	47p
3316	———	———		470E	———
3322	4k7	4k7		22k	4k7
3339	270E	270E		180E	120E
4039	———	———		0E	———
4044	0E	0E		———	———
5307	15uH	15uH		5u6	5u6
7300	TDA9800T	TDA9800T		———	TDA9800T
7301	———	———		TDA9812T	———

for TDA 9800 only: 2306, 3319, 3345, 4033, 4035, 4036, 4038, 4041, 4043, 4301, 4302, 4304, 4305, 4307

for TDA 9812 only: 2300, 2307, 2317, 2320, 2325, 3318, 3323, 3332, 3346, 4031, 4034, 4037, 4040, 4042, 4303, 4306, 9000



TVR 37..., TVR 51..., TVR 55... Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Reference							
AL	P 4-62	DE	P 4-63	KSMD	P 4-31	Tube PCB	P 4-27
CO	P 4-43	IO	P 4-55	KSPD	P 4-37	TV	P 4-49
		GSPD	P 4-16	TU2	P 4-52	VS	P 4-59



1301 G 4
1320 F 8
1322 D 9
1324 G 9
1340 K14
1345 J15
1346 I15
1501 I 1
2300 C11
2301 F 1
2302 J 2
2303 J 3
2304 D 7
2306 C11
2307 B12
2308 C13
2309 B14
2311 F 2
2313 I15
2314 J15
2315 J14
2316 E18
2317 F17
2318 D19
2319 D20
2320 G18
2321 J18
2322 J18
2323 I19
2324 I12
2325 H13
2328 F 6
2329 G 5
2330 F 6
2331 G 7
2332 F 6
2333 F 1
3300 E 3
3301 E 4
3302 F 4
3303 E 4
3304 J 1
3305 J 2
3306 J 3
3307 F 7
3310 J13
3312 D 7
3313 B 6
3315 B 8
3316 I15
3317 J15
3318 B12
3319 C12
3320 B14
3321 B14
3322 B16
3323 E17
3324 D20
3325 D20
3326 C21
3327 D21
3329 G20
3332 H18
3338 J14
3339 J14
3340 J14
3341 I11
3342 G 8
3343 G 8
3344 H 8
3345 G10
3346 G10
3347 F 5
3348 I14
3349 G 7
3350 G 7
3351 I 8
4020 E 9
4030 F 9
4031 E18
4032 E 5
4033 G17
4034 G17
4035 I17
4036 H15
4037 H14
4038 H14
4039 H13
4040 H12
4041 K13
4042 H11
4043 H11
4044 J16
4300 H12
4301 H19
4302 C15
4303 B15
4304 C18
4305 G18
4306 G19
4307 G18
5300 J 2
5301 F 7
5302 G 5
5303 C13
5304 J18
5305 F 7
5307 K14
6300 D 8
6301 D 8
6302 G 8
7300 E11
7301 D15
7304 F 3
7306 B 7
7307 C 8
7308 C16
7309 D21
7310 G20
7311 I20
7312 I13
7313 H 8
9000 G17

GRUNDIG Service 4 - 54

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams TVR 37..., TVR 51..., TVR 55...

Signal-Chassis – IN/OUT (KSMD – IO)

Reference					
AL ..... P 4-62	DE ..... P 4-63	KSMD ..... P 4-31	Tube PCB ... P 4-27
CO ..... P 4-43	IO ..... P 4-55	KSPD ..... P 4-37	TV ..... P 4-49
	GSPD ..... P 4-16	TU2 ..... P 4-52	VS ..... P 4-59



TVR 37..., TVR 51..., TVR 55... Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Signal-Chassis – IN/OUT (KSPD – IO)

Reference							
AL	P 4-62	DE	P 4-63	KSMD	P 4-31	Tube PCB	P 4-27
CO	P 4-43	IO	P 4-55	KSPD	P 4-37	TV	P 4-49
		GSPD	P 4-16	TU2	P 4-52	VS	P 4-59



GRUNDIG Service

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams TVR 37..., TVR 51..., TVR 55...

Signal-Chassis – Video/Chroma (VS)





	1000 E12	3036 O 3	
	1902 D 1	3037 M 3	
	2000 E 7	3038 P 5	
	2001 C 8	3039 P 3	
	2002 E 9	3041 N 5	
A	2003 B 9	3046 N 6	
	2004 C10	3047 O 8	
	2005 E10	3048 E 5	
	2006 E10	3050 O25	
	2007 E11	3051 B14	
	2008 C10	3060 N20	
	2009 C11	3062 L10	
	2010 E13	3071 B16	
	2011 F17	3072 A18	
	2012 J18	3100 C33	
B	2013 J18	3101 D33	
	2014 K17	3102 C32	
	2015 K17	3103 A31	
	2016 K16	3104 C30	
	2017 K15	3105 C30	
	2018 K14	3106 B29	
	2019 K13	3107 B28	
	2020 K12	3108 A27	
C	2021 K12	3109 B27	
	2022 K11	3110 D27	
	2023 L11	3111 C26	
	2024 K10	3112 C24	
	2025 K 9	3113 B24	
	2026 K10	3114 B22	
	2027 K 9	3115 D22	
	2028 K 8	3116 J31	
	2029 K 8	3117 B28	
D	2030 K 7	3118 K25	
	2031 K 6	3119 L25	
	2032 K 5	3121 L27	
	2033 L 5	3122 L30	
	2034 K 4	3123 I24	
	2035 H 5	3124 I24	
	2036 I 5	3125 J26	
	2037 H 5	3126 J28	
E	2038 I 5	3127 I29	
	2039 G 4	3128 J32	
	2040 F 3	3129 I25	
	2041 E 4	5000 N25	
	2042 C 3	5001 K18	
	2043 N 1	5002 N24	
	2044 N 2	5003 K 4	
	2047 P 3	5004 O 3	
F	2049 N 4	5005 M 5	
	2050 M 6	5006 N 4	
	2051 N 3	5007 N 6	
	2052 N 6	5008 M 2	
	2053 M 4	5009 J 5	
	2055 O 7	5010 H 4	
	2058 N24	5011 I 5	
	2059 N26	5012 G 4	
G	2060 K18	5014 O 7	
	2062 L 9	5015 O19	
	2064 O18	5100 C33	
	2065 O18	5101 C31	
	2066 L22	5102 B31	
	2067 L20	5103 A29	
	2068 L22	5104 C27	
	2070 E 3	5105 B26	
	2071 C17	5106 E23	
H	2073 A20	5107 J30	
	2075 B19	5108 J25	
	2100 D32	5110 L28	
	2101 C31	5111 L29	
	2102 C31	5112 L27	
	2103 C30	5113 I30	
	2104 D29	5114 L30	
I	2105 D28	5115 N27	
	2106 B29	6000 K 9	
	2107 C27	6070 A17	
	2108 C27	7000 B10	
	2109 B26	7001 L13	
	2110 B26	7002 B12	
	2111 C26	7003 C12	
	2112 C25	7005 M10	
	2113 D26	7006 N25	
	2114 A26	7007 K 8	
J	2115 C24	7009 P 2	
	2116 D24	7013 N 8	
	2117 D21	7015 I 2	
	2118 E23	7016 J 2	
	2119 K31	7018 C 4	
	2121 L26	7019 D 3	
	2122 I27	7020 N 3	
	2123 I27	7021 O 5	
	2124 J28	7051 H 6	
K	2125 L27	7060 M20	
	2126 L28	7070 A18	
	2127 L28	7100 B30	
	2128 L29	7101 A28	
	2129 J29	7102 B25	
	2130 J29	7103 B23	
	2132 I30	7104 B23	
	2133 J30	7105 D22	
L	2134 J30	7106 K25	
	2135 L29	7107 A28	
	2136 N27	7151 G28	
	3000 B10		
	3001 B11		
	3002 E12		
	3003 E12		
	3004 B14		
	3005 N14		
M	3007 J11		
	3008 K11		
	3009 L11		
	3010 L11		
	3011 K10		
	3012 L10		
	3013 L10		
	3014 K 9		
N	3015 L 9		
	3017 K 5		
	3018 L 5		
	3019 K 4		
	3020 J 5		
	3022 F 4		
	3023 E 5		
	3024 E 4		
	3025 E 3		
O	3026 C 4		
	3027 D 5		
	3028 C 6		
	3029 D 5		
	3030 D 6		
	3031 M 1		
	3032 N 1		
	3033 N 2		
	3034 M 5		
P	3035 N 4		

Signal-Chassis – Standardton / Standard Sound (AL)



Signal-Chassis – Laufwerksteuerung / Deck-Elektronik (DE)
Signal Chassis – Deck Control / Deck Electronic (DE)

Reference	DE.....P 4-63	KSMD .....P 4-31	Tube PCB ...P 4-27
AL .....P 4-62	IO.....P 4-55	KSPD .....P 4-37	TV.....P 4-49
CO .....P 4-43	GSPD .....P 4-16	TU2.....P 4-52	VS.....P 4-59



GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 3701 SV

SACH-NR. / PART NO.: 77250-012.52 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CD 4352
ERSETZT AUSGABE 6/96 SACH-NR. / PART NO.: 77250-015.52 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CD 6352 **
SUBSTITUTE EDITION 6/96 SACH-NR. / PART NO.: 77250-016.52 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CD 6452 ***

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	4	75988-019.19		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT ASSY
0001.500	4	75988-017.01		CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0001.600	4	75988-012.02		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	4	75988-015.01		SCHRIFTZUG GRUNDIG	GRUNDIG-LABEL
0002.000	4	75988-015.03	4	SCHRAUBE F. BILDROEHRE	SCREW FOR PICTURE TUBE
0005.000	4	75988-015.06	4	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0005.100		75988-022.55		ANTENNE	ANTENNA
0005.700		75988-017.45		HALTER, FERNBEDIENUNG	HOLDER, REMOTE CONTROL
0008.000	4	75988-017.02		LAUTSPRECHERGITTER RECHTS KPL.	SPEAKER GRILLE RIGHT ASSY
0009.000		75988-017.03		LAUTSPRECHERGITTER LINKS KPL.	SPEAKER GRILLE LEFT ASSY
0018.000	4	75988-022.52		RUECKWAND	REAR PANEL
0021.000	4	75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER CPL. SCART
0022.000	4	75988-022.54		KNOPF, EIN/AUS	KNOB, ON/OFF
0023.000	4	75988-015.10		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0024.000	⚠	75988-017.86		NETZKABEL 14"PAL+/59	POWER CABLE 14"PAL+/59
0028.000	4	75988-015.11	2	LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE HOLDER, FRONT
0029.000	4	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE HOLDER, REAR
0031.000	4	8114-990-022	6	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0033.000	1	27599-005.08		KOPFRAD 2/0 PAL	HEAD DISC 2/0 PAL
0034.000	1	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNERMOTOR 2/0
0035.000	4	75988-018.18	2	SCHRAUBE, AUDIO SUPPORT	SCREW, AUDIO SUPPORT
0040.000	⚠	27599-004.07		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0
0046.000		75988-025.41		STOESSEL	EXTENSION
	⚠	75988-025.00	X	ECO-LW WDB 2/0 KEIN E-TEIL	ECO TAPE DRIVE WDB 2/0 NO SPARE PART
	⚠	75988-018.53	X	LEISTUNGS-CHASSIS PLSP 14 (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS PLSP 14 (POWER CHASSIS, PICTURE TUBE BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-103.26	X, *	LEISTUNGS-CHASSIS GSPD14 (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD14 (POWER CHASSIS, PICTURE TUBE BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-101.32	X	SIGNALCHASSIS PSSMG1/GV KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSMG1/GV NO SPARE PART
	⚠	27599-101.47	X, *	SIGNALCHASSIS KSMDG1/GV KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSMDG1/GV NO SPARE PART
	⚠	27599-101.33	X	SIGNALCHASSIS PSSMG3/GV ** KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSMG3/GV ** NO SPARE PART
	⚠	27599-101.48	X, *	SIGNALCHASSIS KSMDG3/GV ** KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSMDG3/GV ** NO SPARE PART
	⚠	27599-101.34	X	SIGNALCHASSIS PSSMG2/GV *** KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSMG2/GV *** NO SPARE PART
	⚠	27599-101.49	X, *	SIGNALCHASSIS KSMPG2/GV *** KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSMPG2/GV *** NO SPARE PART
0153.000		75988-017.06		FERNBEDIENGEBER TVP762	REMOTE CONTROL TVP 762
1010.000	4	75988-017.97		LAUTSPRECHER 8 OHM 3 W	SPEAKER 8OHM 3W

POS. NR.	ABB.	SACHNUMMER	ANZ.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1100.000	⚠ 4	75988-017.07		BILDROEHRE A34 JLL 90X74W	CRT A34JLL90X74W
5000.000	⚠	75988-017.08		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
5000.000	⚠	75988-026.37	*	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1101.000		75988-018.05	2	HALTER (142MM)	HOLDER (142MM)
8001.000		75988-017.09		FLEX.LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEX. CABLE, L3-1901 7P.
8002.000		75988-017.10		FLEX.LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEX. CABLE, L8-1900 2P.
8003.000		75988-012.13		FLACHBANDKABEL,L1-F4/1904 (6P)	FLAT FLEX CABLE,L1-F4/1904 6P.
8004.000		75988-017.47		FLEX.LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEX. CABLE, L4-1903 3P.
8005.000		75988-017.11		FLEX.LEITUNG, L2-1905(15P)	FLEX. CABLE, L2-1905 15P.
8006.000		75988-017.12		FLEX.LEITUNG, 1941-1902 (10P)	FLEX. CABLE, 1941-1902 10P.
8007.000		75988-017.13		FLEX.LEITUNG, LSP-1914(2P)	FLEX. CABLE, LSP-1914 2P.
8008.000		75988-017.14		FLEX.LEITUNG, 1913-1967(5P)	FLEX. CABLE, 1913-1967 5P.
8011.000		75988-017.15		FLEX.LEITUNG, 1912-1923(7P)	FLEX. CABLE, 1912-1923 7P.
8012.000		75988-017.16		FLEX.LEITUNG, 1911-1922(5P)	FLEX. CABLE, 1911-1922 5P.
8012.000		75981-019.68	*	FLEX.LEITUNG, 1911-1922 UNGESCHIRMT	FLEX. CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEX.LEITUNG, 1909-1921(13P)	FLEX. CABLE, 1909-1921 13P.
8014.000		75988-324.35		FLEX.LEITUNG, HA-SC	FLEX. CABLE, HA-SC
		72010-524.70		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/E/P	INSTRUCTION MANUAL D/I/E/P
		72010-524.71		BEDIENUNGSANLEITUNG NL/F **	INSTRUCTION MANUAL NL/F **
		72010-524.72		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N/DK/SF ***	INSTRUCTION MANUAL S/N/DK/SF ***
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.96		SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPP. D/GB
		72010-524.98	*	SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPP. D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 3705

SACH-NR. / PART NO.: 77250-070.75 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 7475
SACH-NR. / PART NO.: 77250-071.75 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 7575 *
SACH-NR. / PART NO.: 77250-072.75 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 7675 **

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	3	75988-017.00		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT ASSY
0001.500	3	75988-017.01		CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0001.600	3	75988-000.08		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	3	75988-015.01		SCHRIFTZUG GRUNDIG	GRUNDIG-LABEL
0002.000	3	75988-015.03	4	SCHRAUBE F. BILDROEHRE	SCREW FOR PICTURE TUBE
0005.000	3	75988-015.06	5	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0005.100	3	75988-015.14		ANTENNE	ANTENNA
0005.700	3	75988-017.45		HALTER, FERNBEDIENUNG	HOLDER, REMOTE CONTROL
0008.000	3	75988-017.02		LAUTSPRECHERGITTER RE KPL	SPEAKER GRILLE RIGHTH CPL.
0009.000	3	75988-017.03		LAUTSPRECHERGITTER LI KPL	SPEAKER GRILLE LEFT CPL.
0018.000	3	75988-017.04		RUECKWAND KPL.	REAR PANEL CPL.
0021.000	3	75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER CPL
0022.000	3	75988-017.40		KNOPF EIN/AUS	KNOB ON/OFF
0023.000	3	75988-017.42		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0024.000	⚠	75988-017.86		NETZKABEL 14"PAL+/59	POWER CABLE 14"PAL+/59
0028.000	3	75988-015.11		LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE BRACKET, FRONT
0029.000	3	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE BRACKET, REAR
0031.000	3	8114-990-022	6	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0033.000	1	27599-005.08		KOPFRAD 2/0 PAL	HEAD DISC 2/0 PAL
0034.000	1	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNERMOTOR 2/0
0035.000	3	75988-018.18		SCHRAUBE, AUDIO SUPPORT	SCREW, AUDIO SUPPORT
0037.000	3	75988-025.33		AV-ABDECKUNG	AV COVER
0038.000	3	75988-017.87		AV-EINGANG	AV INSERT
0040.000	⚠	27599-004.07		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0
	⚠	75988-025.00	X	ECO-LW WDB 2/0 KEIN E-TEIL	ECO TAPE DRIVER WDB 2/0 NO SPARE PART
	⚠	27599-103.25	X	LEISTUNGSCHASSIS GSPD14B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD14B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-101.51	X	SIGNALCHASSIS KSPDG1/GVF KEIN E-TEIL	SIGNALCHASSIS KSPDG1/GVF NO SPARE PART
	⚠	27599-101.52	X	SIGNALCHASSIS KSPDG1/GF * KEIN E-TEIL	SIGNALCHASSIS KSPDG1/GF * NO SPARE PART
	⚠	27599-101.53	X	SIGNALCHASSIS KSPDG2/GF ** KEIN E-TEIL	SIGNALCHASSIS KSPDG2/GF ** NO SPARE PART
0153.000		75988-019.97		FERNBEDIENGEBER TVP 763	REMOTE CONTROL TVP 763
1010.000	3	75988-017.97		LAUTSPRECHER 8 OHM 3 W	SPEAKER 8OHM 3W
1100.000	⚠ 3	75988-017.07		BILDROEHRE A34 JLL 90X74W	PICTURE TUBE A34JLL90X74W
1101.000		75988-018.05	2	HALTER 142MM	HOLDER 142 MM
5000.000	⚠	75988-026.37		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
8001.000		75988-017.09		FLEXIBLE LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEXIBLE CABLE, L3-1901 (7P)
8002.000		75988-017.10		FLEXIBLE LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEXIBLE CABLE, L8-1900 (2P)
8003.000		75988-003.20		FLEXIBLE LEITUNG, L1-F4 (6P)	FLEXIBLE CABLE, L1-F4 (6P)
8004.000		75988-017.47		FLEXIBLE LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEXIBLE CABLE, L4-1903 (3P)
8005.000		75988-017.11		FLEXIBLE LEITUNG, L2-1905 (15P)	FLEXIBLE CABLE, L2-1905 (15P)
8006.000		75988-017.12		FLEXIBLE LEITUNG, 1941-1902 (10P)	FLEXIBLE CABLE, 1941-1902 (10P)
8007.000		75988-017.13		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1914 (2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1914 (2P)
8008.000		75988-017.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1913-1967 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1913-1967 (5P)

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
8011.000		75988-017.15		FLEXIBLE LEITUNG, 1912-1923 (7P)	FLEXIBLE CABLE, 1912-1923 (7P)
8012.000		75981-019.68		FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 UNGSCHIRMT	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEXIBLE LEITUNG, 1909-1921(13P)	FLEXIBLE CABLE, 1909-1921 (13P)
8014.000		75988-324.35		FLEXIBLE LEITUNG, HA-SC	FLEXIBLE CABLE, HA-SC
8017.000		75988-017.19		FLEXIBLE LEITUNG, 1971-1935 (3P)	FLEXIBLE CABLE, 1971-1935 (3P)
8018.000		75988-017.20		FLEXIBLE LEITUNG, 1918-1937 (4P)	FLEXIBLE CABLE, 1918-1937 (4P)
		72010-530.15		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/E/P	INSTRUCTION MANUAL D/I/E/P
		72010-530.16		BEDIENUNGSANLEITUNG NL/F	INSTRUCTION MANUAL NL/F
		72010-530.17		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/SF/N	INSTRUCTION MANUAL S/DK/SF/N
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.98		SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPPL. D/GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 3710

ERSETZT AUSGABE 4/96
SUBSTITUTE EDITION 4/96

SACH-NR. / PART NO.: 77250-020.75
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 2675

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	4	75988-017.00		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT ASSY
0001.500	4	75988-017.01		CASSETTENFACHKLAPPE KPL.	LIFT FLAP
0001.600	4	75988-012.02		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	4	75988-015.01		SCHRIFTZUG	LABEL
0002.000	4	75988-015.03	4	SCHRAUBE F. BILDROEHRE	SCREW FOR PICTURE TUBE
0005.000	4	75988-015.06	5	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0005.100		75988-022.55		ANTENNE	ANTENNA
0005.700		75988-017.45		HALTER, FERNBEDIENUNG	HOLDER, REMOTE CONTROL
0008.000	4	75988-017.02	2	LAUTSPRECHERGITTER RECHTS KPL.	SPEAKER GRILLE RIGHT ASSY
0009.000		75988-017.03		LAUTSPRECHERGITTER LINKS KPL.	SPEAKER GRILLE LEFT ASSY
0018.000	4	75988-017.04		RUECKWAND KPL.	REAR PANEL ASSY
0021.000	4	75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER COMPL. SCART
0022.000	4	75988-017.40		KNOPF EIN/AUS	KNOB ON/OFF
0023.000	4	75988-017.42		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0024.000	⚠	75988-017.86		NETZKABEL 14"PAL+/59	POWER CABLE 14"PAL+/59
0028.000	4	75988-015.11	2	LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE HOLDER, FRONT
0029.000	4	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE HOLDER, REAR
0031.000	4	8114-990-022	6	PLASTITE-SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0033.000	1	27599-005.08		KOPFRAD 2/0 PAL LP	HEAD DISC 2/0 PAL LP
0034.000	1	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNER MOTOR 2/0
0035.000	4	75988-018.18	2	SCHRAUBE, AUDIO SUPPORT	SCREW, AUDIO SUPPORT
0037.000	4	75988-025.33		AV-ABDECKUNG	AV CAP
0038.000	4	75988-017.87		AV-EINGANG	AV INPUT
0040.000	⚠	27599-004.07		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0
	⚠	75988-025.01	X	HSD-LW WDBT 2/0 KEIN E-TEIL	HSD TAPE DRIVE WDBT 2/0 NO SPARE PART
	⚠	75988-018.50	X	LEISTUNGS-CHASSIS PLSP14B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS PLSP14B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-103.25	X, *	LEISTUNGS-CHASSIS GSPD14B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD14B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	75988-018.70	X	SIGNALCHASSIS PSSPG1/GVXF KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSPG1/GVXF NO SPARE PART
	⚠	27599-101.37	X, *	SIGNALCHASSIS KSPDG1/GVXF KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GVXF NO SPARE PART
0153.000		75988-017.06		FERNBEDIENGEBER TVP762	REMOTE CONTROL TVP762
1010.000	4	75988-017.97		LAUTSPRECHER 8 OHM 3 W	LOUDSPEAKER 8OHM 3W
1100.000	⚠ 4	75988-017.07		BILDROEHRE A34 JLL 90X74W	CRT A34 JLL 90X74W
1101.000		75988-018.05	2, *	HALTER (142MM)	HOLDER (142MM)
5000.000	⚠	75988-017.08		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
5000.000	⚠	75988-026.37	*	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
8001.000		75988-017.09		FLEXIBLE LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEXIBLE CABLE, L3-1901 (7P)
8002.000		75988-017.10		FLEXIBLE LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEXIBLE CABLE, L8-1900 (2P)
8003.000		75988-012.13		FLEXIBLE LEITUNG, L1-F4 (6P)	FLEXIBLE CABLE, L1-F4 (6P)
8004.000		75988-017.47		FLEXIBLE LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEXIBLE CABLE, L4-1903 (3P)
8005.000		75988-017.11		FLEXIBLE LEITUNG, L2-1905 (15P)	FLEXIBLE CABLE, L2-1905 (15P)
8006.000		75988-017.12		FLEXIBLE LEITUNG, 1941-1902 (10P)	FLEXIBLE CABLE, 1941-1902 (10P)
8007.000		75988-017.13		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1914 (2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1914 (2P)
8008.000		75988-017.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1913-1967 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1913-1967 (5P)
8011.000		75988-017.15		FLEXIBLE LEITUNG, 1912-1923 (7P)	FLEXIBLE CABLE, 1912-1923 (7P)
8012.000		75988-017.16		FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 (5P)
8012.000		75981-019.68	*	FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 UNGESCHIRMT	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEXIBLE LEITUNG, 1909-1921 (13P)	FLEXIBLE CABLE, 1909-1921 (13P)
8014.000		75988-324.35		FLEXIBLE LEITUNG, HA-SC	FLEXIBLE CABLE, HA-SC
8017.000		75988-017.19		FLEXIBLE LEITUNG, 1971-1935 (3P)	FLEXIBLE CABLE, 1971-1935 (3P)
8018.000		75988-017.20		FLEXIBLE LEITUNG, 1918-1937 (4P)	FLEXIBLE CABLE, 1918-1937 (4P)
		72010-524.75		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/E/P	INSTRUCTION MANUALE D/I/E/P
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.98		SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPPL. D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 3710 GB

ERSETZT AUSGABE 4/96
SUBSTITUTE EDITION 4/96

SACH-NR. / PART NO.: 77250-023.75
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 2875 GB

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	4	75988-017.00		GEHAEUSEVORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.500	4	75988-017.01		CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0001.600	4	75988-000.08		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	4	75988-015.01		SCHRIFTZUG	WORDMARK
0002.000	4	75988-015.03	4	SCHRAUBE F. BILDROEHRE	SCREW FOR PICTURE TUBE
0005.000	4	75988-015.06	5	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0005.100		75988-022.55		ANTENNE	ANTENNA
0008.000	4	75988-017.02		LAUTSPRECHERGITTER RE KPL.	SPEAKER GRILLE RH CPL.
0009.000		75988-017.03		LAUTSPRECHERGITTER LI KPL.	SPEAKER GRILLE LEFT CPL.
0018.000	4	75988-017.04		RUECKWAND KPL.	REAR PANEL CPL.
0021.000	4	75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER COMPL.
0022.000	4	75988-017.40		KNOPF EIN/AUS	KNOB ON/OFF
0023.000	4	75988-017.42		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0024.000	⚠	75988-019.02		NETZKABEL 14" GB/05	POWER CABLE 14" GB/05
0028.000	4	75988-015.11	2	LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE HOLDER, FRONT
0029.000	4	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE HOLDER, REAR
0031.000	4	8114-990-022	6	PLASTITE SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0033.000	1	27599-005.07		KOPFRAD 2/0 LP PAL	HEAD DISC 3,5X16
0034.000	1	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNER MOTOR 2/0
0035.000	4	75988-018.18	2	SCHRAUBE, AUDIO SUPPORT	SCREW, AUDIO SUPPORT
0037.000	4	75988-025.33		AV-ABDECKUNG	AV-CAP
0038.000	4	75988-017.87		AV-EINGANG	AV INPUT
0040.000	⚠	27599-004.08		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0 LP	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0 LP
	⚠	75988-025.00	X	ECO-LW WDB 2/0 L/P KEIN E-TEIL	ECO TAPE DRIVE WDB 2/0 NO SPARE PART
	⚠	75988-018.50	X	LEISTUNGS-CHASSIS PLSP14B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS PLSP14B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-103.25	X, *	LEISTUNGS-CHASSIS GSPD14B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD14B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	75988-018.78	X	SIGNALCHASSIS PSSPG1/ILPPVXT KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSPG1/ILPPVXT NO SPARE PART
	⚠	27599-101.46	X , *	SIGNALCHASSIS KSPDG1/ILPPVXF KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG1/ILPPVXF NO SPARE PART
0153.000		75988-017.06		FERNBEDIENGEBER TVP762	REMOTE CONTROL TVP 762
1010.000	4	75988-017.97		LAUTSPRECHER 8 OHM 3 W	SPEAKER 8OHM 3W
1100.000	⚠ 4	75988-017.07		BILDROEHRE A34 JLL 90X74W	PICTURE TUBE A34JLL90X74W
5000.000	⚠	75988-017.08		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
5000.000	⚠	75988-026.37	*	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
8001.000		75988-017.09		FLEXIBLE LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEXIBLE CABLE, L3-1901 (7P)
8002.000		75988-026.07		FLEXIBLE LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEXIBLE CABLE, L8-1900 (2P)
8003.000		75988-003.20		FLEXIBLE LEITUNG, L1-F4 (6P)	FLEXIBLE CABLE, L1-F4 (6P)
8004.000		75988-017.47		FLEXIBLE LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEXIBLE CABLE, L4-1903 (3P)
8005.000		75988-017.11		FLEXIBLE LEITUNG, L2-1905 (15P)	FLEXIBLE CABLE, L2-1905 (15P)
8006.000		75988-017.12		FLEXIBLE LEITUNG, 1941-1902 (10P)	FLEXIBLE CABLE, 1941-1902 (10P)
8007.000		75988-017.13		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1914 (2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1914 (2P)

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
8008.000		75988-017.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1913-1967 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1913-1967 (5P)
8011.000		75988-026.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1912-1923 (7P)	FLEXIBLE CABLE, 1912-1923 (7P)
8012.000		75988-017.16		FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 (5P)
8012.000		75981-019.68	*	FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 UNGESCHIRMT	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEXIBLE LEITUNG, 1909-1921(13P)	FLEXIBLE CABLE, 1909-1921 (13P)
8014.000		75988-324.35		FLEXIBLE LEITUNG, HA-SC	FLEXIBLE CABLE, HA-SC
8017.000		75988-017.19		FLEXIBLE LEITUNG, 1971-1935 (3P)	FLEXIBLE CABLE, 1971-1935 (3P)
8018.000		75988-017.20		FLEXIBLE LEITUNG, 1918-1937 (4P)	FLEXIBLE CABLE, 1918-1937 (4P)
		72010-524.76		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	INSTRUCTION MANUAL GB
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.98		SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPPL. D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 3720

SACH-NR. / PART NO.: 77250-075.75
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 7875

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	3	75988-017.00		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT ASSY
0001.500	3	75988-017.01		CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0001.600	3	75988-000.08		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	3	75988-015.01		SCHRIFTZUG GRUNDIG	GRUNDIG-LABEL
0002.000	3	75988-015.03	4	SCHRAUBE F. BILDROEHRE	SCREW FOR PICTURE TUBE
0005.000	3	75988-015.06	5	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0005.100	3	75988-015.14		ANTENNE	ANTENNA
0005.700	3	75988-017.45		HALTER, FERNBEDIENUNG	HOLDER, REMOTE CONTROL
0008.000	3	75988-017.02		LAUTSPRECHERGITTER RE KPL	SPEAKER GRILLE RIGHT CPL.
0009.000	3	75988-017.03		LAUTSPRECHERGITTER LI KPL	SPEAKER GRILLE LEFT CPL.
0018.000	3	75988-017.04		RUECKWAND KPL.	REAR PANEL CPL.
0021.000	3	75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER CPL
0022.000	3	75988-017.40		KNOPF EIN/AUS	KNOB ON/OFF
0023.000	3	75988-017.42		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0024.000	⚠	75988-017.86		NETZKABEL 14"PAL+/59	POWER CABLE 14"PAL+/59
0028.000	3	75988-015.11		LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE BRACKET, FRONT
0029.000	3	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE BRACKET, REAR
0033.000	3	27599-005.08		KOPFRAD 2/0 PAL	HEAD DISC 2/0
0034.000	3	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNERMOTOR 2/0
0035.000	3	75988-018.18	2	SCHRAUBE, AUDIO SUPPORT	SCREW, AUDIO SUPPORT
0037.000	3	75988-025.33		AV-ABDECKUNG	AV COVER
0038.000	3	75988-017.87		AV-EINGANG	AV INSERT
0040.000	⚠	27599-004.07		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0
	⚠	75988-025.00	X	ECO-LW WDB 2/0 KEIN E-TEIL	ECO TAPE DRIVER WDB 2/0 NO SPARE PART
	⚠	27599-103.25	X	LEISTUNGSCHASSIS GSPD14B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD14B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-101.55	X	SIGNALCHASSIS KSPDG2/GVXT KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG2/GVXT NO SPARE PART
0153.000		75988-019.97		FERNBEDIENGEBER TVP 763	REMOTE CONTROL TVP 763
1010.000	3	75988-017.97		LAUTSPRECHER 8 OHM 3 W	SPEAKER 8OHM 3W
1100.000	⚠3	75988-017.07		BILDROEHRE A34 JLL 90X74W	PICTURE TUBE A34JLL90X74W
1101.000		75988-018.05	2	HALTER 142MM	HOLDER 142 MM
5000.000	⚠	75988-026.37		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
8001.000		75988-017.09		FLEXIBLE LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEXIBLE CABLE, L3-1901 (7P)
8002.000		75988-017.10		FLEXIBLE LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEXIBLE CABLE, L8-1900 (2P)
8003.000		75988-012.13		FLEXIBLE LEITUNG, L1-F4 (6P)	FLEXIBLE CABLE, L1-F4 (6P)
8004.000		75988-017.47		FLEXIBLE LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEXIBLE CABLE, L4-1903 (3P)
8005.000		75988-017.11		FLEXIBLE LEITUNG, L2-1905 (15P)	FLEXIBLE CABLE, L2-1905 (15P)
8006.000		75988-017.12		FLEXIBLE LEITUNG,1941-1902 (10P)	FLEXIBLE CABLE, 1941-1902 (10P)
8007.000		75988-017.13		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1914 (2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1914 (2P)
8008.000		75988-017.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1913-1967 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1913-1967 (5P)
8011.000		75988-017.15		FLEXIBLE LEITUNG, 1912-1923 (7P)	FLEXIBLE CABLE, 1912-1923 (7P)
8012.000		75981-019.68		FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 UNGESCHIRMT	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEXIBLE LEITUNG, 1909-1921(13P)	FLEXIBLE CABLE, 1909-1921 (13P)
8014.000		75988-324.35		FLEXIBLE LEITUNG, HA-SC	FLEXIBLE CABLE, HA-SC
8017.000		75988-017.19		FLEXIBLE LEITUNG, 1971-1935 (3P)	FLEXIBLE CABLE, 1971-1935 (3P)
8018.000		75988-017.20		FLEXIBLE LEITUNG, 1918-1937 (4P)	FLEXIBLE CABLE, 1918-1937 (4P)
		72010-530.05		BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/E/P	INSTRUCTION MANUAL D/F/E/P
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.98		SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPPL. D/GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 3720 GB

SACH-NR. / PART NO.: 77250-078.75
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 7975 GB

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	3	75988-018.29		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT ASSY
0001.500	3	75988-018.30		CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0001.600	3	75988-000.08		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	3	75988-015.01		SCHRIFTZUG GRUNDIG	GRUNDIG-LABEL
0002.000	3	75988-015.03	4	SCHRAUBE F. BILDROEHRE	SCREW FOR PICTURE TUBE
0005.000	3	75988-015.06	5	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0005.100	3	75988-015.14		ANTENNE	ANTENNA
0005.700	3	75988-017.45		HALTER, FERNBEDIENUNG	HOLDER, REMOTE CONTROL
0008.000	3	75988-017.02		LAUTSPRECHERGITTER RE KPL	SPEAKER GRILLE RIGHT CPL.
0009.000	3	75988-017.03		LAUTSPRECHERGITTER LI KPL	SPEAKER GRILLE LEFT CPL.
0018.000	3	75988-017.04		RUECKWAND KPL.	REAR PANEL CPL.
0021.000	3	75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER CPL
0022.000	3	75988-017.40		KNOPF EIN/AUS	KNOB ON/OFF
0023.000	3	75988-017.42		DRUCKFEDER	SPRING
0024.000	⚠	75988-019.02		NETZKABEL 14" GB/05	POWER CABLE 14"GB/05
0028.000	3	75988-015.11		LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE BRACKET, FRONT
0029.000	3	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE BRACKET, REAR
0033.000	1	27599-005.07		KOPFRAD 2/0 LP PAL	HEAD DISC 2/0 LP
0034.000	1	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNERMOTOR 2/0
0035.000	3	75988-018.18	2	SCHRAUBE, AUDIO SUPPORT	SCREW, AUDIO SUPPORT
0037.000	3	75988-025.33		AV-ABDECKUNG	AV COVER
0038.000	3	75988-017.87		AV-EINGANG	AV INSERT
0040.000	⚠	27599-004.08		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0LP	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0LP
	⚠	75988-025.00	X	ECO-LW WDB 2/0 KEIN E-TEIL	ECO TAPE DRIVE WDB 2/0 NO SPARE PART
	⚠	27599-103.25	X	LEISTUNGSCHASSIS GSPD14B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD14B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-101.56	X	SIGNALCHASSIS KSPDG1/ILPPVXTF KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG1/ILPPVXTF NO SPARE PART
0153.000		75988-019.97		FERNBEDIENGEBER TVP 763	REMOTE CONTROL TVP 763
1010.000	3	75988-017.97		LAUTSPRECHER 8 OHM 3 W	SPEAKER 8OHM 3W
1100.000	⚠3	75988-017.07		BILDROEHRE A34 JLL 90X74W	PICTURE TUBE A34JLL90X74W
1101.000		75988-018.05	2	HALTER 142MM	HOLDER 142 MM
5000.000	⚠	75988-026.37		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
8001.000		75988-017.09		FLEXIBLE LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEXIBLE CABLE, L3-1901 (7P)
8002.000		75988-017.10		FLEXIBLE LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEXIBLE CABLE, L8-1900 (2P)
8003.000		75988-012.13		FLEXIBLE LEITUNG, L1-F4P (6P)	FLEXIBLE CABLE, L1-F4 (6P)
8004.000		75988-017.47		FLEXIBLE LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEXIBLE CABLE, L4-1903 (3P)
8005.000		75988-017.11		FLEXIBLE LEITUNG, L2-1905(15P)	FLEXIBLE CABLE, L2-1905 (15P)
8006.000		75988-017.12		FLEXIBLE LEITUNG, 1941-1902 (10P)	FLEXIBLE CABLE, 1941-1902 (10P)
8007.000		75988-017.13		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1914(2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1914 (2P)
8008.000		75988-017.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1913-1967(5P)	FLEXIBLE CABLE, 1913-1967 (5P)
8011.000		75988-017.15		FLEXIBLE LEITUNG, 1912-1923 (7P)	FLEXIBLE CABEL, 1912-1923 (7P)
8012.000		75981-019.68		FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 UNGESCHIRMT	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEXIBLE LEITUNG, 1909-1921(13P)	FLEXIBLE CABLE, 1909-1921 (13P)
8014.000		75988-324.35		FLEXIBLE LEITUNG, HA-SC	FLEXIBLE CABLE, HA-SC
8017.000		75988-017.19		FLEXIBLE LEITUNG, 1971-1935 (3P)	FLEXIBLE CABEL, 1971-1935 (3P)
8018.000		75988-017.20		FLEXIBLE LEITUNG, 1918-1937 (4P)	FLEXIBLE CABEL, 1918-1937 (4P)
		72010-530.10		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	INSTRUCTION MANUAL GB
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.98		SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPPL. D/GB
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 5100

ERSETZT AUSGABE 4/96
SUBSTITUTE EDITION 4/96

SACH-NR. / PART NO.: 77250-030.75 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CC 3075
SACH-NR. / PART NO.: 77250-031.75 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CC 3175 **
SACH-NR. / PART NO.: 77250-032.75 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CC 3275 ***

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	3	75988-019.05		GEHAEUSEVORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.500	3	75988-019.06		CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0001.600	3	75988-000.08		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	3	75988-026.02		SCHRIFTZUG	LABEL
0001.900	3	75988-026.03		ABDECKUNG VORNE	COVER, FRONT
0002.000	3	75988-026.04	4	SCHRAUBE, BILDROEHRE	SCREW FOR PICTURE TUBE
0005.000	3	75988-015.06	4	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0018.000	3	75988-026.05		RUECKWAND KPL.	REAR PANEL ASSY
0021.000		75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER CPL. SCART
0022.000	3	75988-026.06		KNOPF AUS/EIN	KNOB ON/OFF
0023.000	3	75988-017.42		DRUCKFEDER	PRESSURESPRING
0024.000	⚠	75988-026.12		NETZKABEL 20"/21" PAL	POWER CABLE 20"/21" PAL
0028.000	3	75988-015.11	2	LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE BRACKET, FRONT
0029.000	3	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE BRACKET, REAR
0031.000	3	8114-990-022	6	PLASTITE SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0033.000	1	27599-005.07		KOPFRAD 2/0 PAL	HEAD DISC 2/0 PAL
0034.000	1	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNER MOTOR 2/0
0035.000	3	75988-018.18	2	SCHRAUBE, AUDIO SUPPORT	SCREW, AUDIO SUPPORT
0038.000	3	75988-019.08		AV-EINGANG	AV INPUT
0040.000	⚠	27599-004.07		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0
	⚠	75988-025.00	X	ECO-LW WDB 2/0 KEIN E-TEIL	ECO TAPE DRIVE WDB 2/0 NO SPARE PART
	⚠	75988-018.52	X	LEISTUNGS-CHASSIS PLSP20BK (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS PLSP20BK (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-103.24	X , *	LEISTUNGS-CHASSIS GSPD20BK (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD20BK (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	75988-018.75	X	SIGNALCHASSIS PSSPG1/GVX KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSPG1/GVX NO SPAREPART
	⚠	27599-101.42	X, *	SIGNALCHASSIS KSPDG1/GVX KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GVX NO SPAREPART
	⚠	75988-018.71	X	SIGNALCHASSIS PSSPG1/GPVX ** KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSPG1/GPVX ** NO SPAREPART
	⚠	27599-101.43	X, *	SIGNALCHASSIS KSPDG1/GPVX ** KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GPVX ** NO SPAREPART
	⚠	75988-018.72	X	SIGNALCHASSIS PSSPG2/GPVX *** KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSPG2/GPVX *** NO SPAREPART
	⚠	27599-101.45	X, *	SIGNALCHASSIS KSPDG2/GPVX *** KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG2/GPVX *** NO SPAREPART
0153.000		75988-017.06		FERNBEDIENGEBER TVP762	REMOTE CONTROL TVP 762
1000.000	⚠ 3	75988-019.10		BILDROEHRE A48ECR31X60	PICTURE TUBE A48ECR31X60
1000.000	⚠ 3	75988-019.27	*	BILDROEHRE JVR90X26(W)	PICTURE TUBE JVR90X26(W)

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1010.000	3	75988-017.97		LAUTSPRECHER 8 OHM 3 W	SPEAKER 8OHM 3W
5000.000	⚠	75988-026.11		ENTMAGNETISIERUNGSPULE 435	DEGAUSSING COIL 435
5000.000	⚠	75988-019.67	*	ENTMAGNETISIERUNGSPULE 20/21"	DEGAUSSING COIL 20/21"
1101.000		75988-018.05	2, *	HALTER (142MM)	HOLDER (142MM)
8001.000		75988-017.09		FLEXIBLE LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEXIBLE CABLE, L3-1901 (7P)
8002.000		75988-017.10		FLEXIBLE LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEXIBLE CABLE, L8-1900 (2P)
8003.000		75988-012.13		FLEXIBLE LEITUNG, L1-F4 (6P)	FLEXIBLE CABLE, L1-F4 (6P)
8004.000		75988-017.47		FLEXIBLE LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEXIBLE CABLE, L4-1903 (3P)
8005.000		75988-017.11		FLEXIBLE LEITUNG, L2-1905 (15P)	FLEXIBLE CABLE, L2-1905 (15P)
8006.000		75988-017.12		FLEXIBLE LEITUNG,1941-1902 (10P)	FLEXIBLE CABLE, 1941-1902 (10P)
8007.000		75988-017.13		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1914 (2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1914 (2P)
8008.000		75988-017.14		FLEXIBLE LEITUNG,1913-1967 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1913-1967 (5P)
8011.000		75988-026.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1912-1923 (7P)	FLEXIBLE CABLE, 1912-1923 (7P)
8012.000		75988-017.16		FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 (5P)
8012.000		75988-019.68	*	FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 UNGESCHIRMT	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEXIBLE LEITUNG, 1909-1921(13P)	FLEXIBLE CABLE, 1909-1921 (13P)
8014.000		75988-324.35		FLEXIBLE LEITUNG, HA-SC	FLEXIBLE CABLE, HA-SC
8017.000		75988-017.19		FLEXIBLE LEITUNG, 1971-1935 (3P)	FLEXIBLE CABLE, 1971-1935 (3P)
		72010-524.80		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/E/P
		72010-524.81		BEDIENUNGSANLEITUNG NL/F **	OPERATING INSTRUCTIONS NL/F **
		72010-524.82		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N/DK/SF ***	OPERATING INSTRUCTIONS S/N/DK/SF ***
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.98	*	SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPP. D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 5100 GB

ERSETZT AUSGABE 11/96
SUBSTITUTE EDITION 11/96

SACH-NR. / PART NO.: 77250-033.75
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 9775 GB

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	3	75988-019.46		GEHAEUSEVORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.500	3	75988-019.47		CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP
0001.600	3	75988-000.08		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	3	75988-026.02		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG LABEL
0001.900	3	75988-026.03		ABDECKUNG VORNE	COVER FRONT
0002.000	3	75988-026.04	4	SCHRAUBE, BILDROEHRE	SCREW PICTURE TUBE
0005.000	3	75988-015.06	4	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0018.000	3	75988-026.05		RUECKWAND KPL.	REAR PANEL ASSY
0021.000	3	75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER COMPL. SCART
0022.000	3	75988-026.06		KNOPF AUS/EIN	KNOB ON /OFF
0023.000	3	75988-017.42		DRUCKFEDER	SPRING
0024.000	⚠	75988-019.48		NETZKABEL 20"/21" GB/05	POWER CABLE 20"/21" GB/05
0028.000	3	75988-015.11		LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE BRACKET, FRONT
0029.000	3	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE BRACKET, REAR
0031.000	3	8114-990-022	6	PLASTITE SHR 3,5X16	SCREW SHR 3,5X16
0033.000	1	27599-005.07		KOPFRAD 2/0 LP PAL	HEAD WHEEL 2/0 LP PAL
0034.000	1	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNERMOTOR 2/0
0035.000	3	75988-018.18	2	SCHRAUBE AUDIO SUPPORT	SCREW AUDIO SUPPORT
0038.000	3	75988-025.07		AV-EINGANG	AV INPUT
0040.000	⚠	27599-004.08		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0LP	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0LP
	⚠	75988-025.00	X	ECO-LW WDB 2/0 LP KEIN E-TEIL	ECO TAPE DRIVE WDB 2/0 LP NO SPARE PART
	⚠	75988-018.52	X	LEISTUNGS-CHASSIS PLSP20BK (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS PLSP20BK (POWER CHASSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	75599-103.24	X, *	LEISTUNGS-CHASSIS GSPD20BK (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD20BK (POWER CHASSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-101.22	X	SIGNALCHASSIS PSSPG1 KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSPG1 NO SPARE PART
	⚠	27599-101.41	X , *	SIGNALCHASSIS KSPDG1/ILPPVXT KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG1/ILPPVXT NO SPARE PART
0153.000		75988-017.06		FERNBEDIENGEBER TVP762	REMOTE CONTROL TVP 762
1000.000	⚠ 3	75988-019.30		BILDR. A48 JRV90X01 ORION	PICT.TUBE A 48 JRV 90X01 ORION
1000.000	⚠ 3	75988-019.27	*	BILDR. A48 JRV90X26 (W)	PICT.TUBE A 48 JRV 90X26 (W)
1010.000	3	75988-017.97		LAUTSPRECHER 8 OHM 3 W	SPEAKER 8OHM 3W
1101.000	⚠	75988-018.05		HALTER 142MM	HOLDER 142 MM
5000.000	⚠	75988-019.11		ENTMAGNETISIERUNGSSP. 435	DEGAUSSING COIL 435
5000.000	⚠	75988-026.38	*	ENTMAGNETISIERUNGSSP. 20/21"	DEGAUSSING COIL 20-21"
8001.000		75988-017.09		FLEXIBLE LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEXIBLE CABLE, L3-1901 (7P.)
8002.000		75988-017.10		FLEXIBLE LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEXIBLE CABLE, L8-1900 (2P.)
8003.000		75988-012.13		FLEXIBLE LEITUNG, L1-F4 (6P)	FLEXIBLE CABLE, L1-F4 (6P.)
8004.000		75988-017.47		FLEXIBLE LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEXIBLE CABLE, L4-1903 (3P.)
8005.000		75988-017.11		FLEXIBLE LEITUNG, L2-1905 (15P)	FLEXIBLE CABLE, L2-1905 (15P.)
8006.000		75988-017.12		FLEXIBLE LEITUNG, 1941-1902 (10P)	FLEXIBLE CABLE, 1941-1902 (10P.)
8007.000		75988-017.13		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1914 (2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1914 (2P.)

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
8008.000		75988-017.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1913-1967 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1913-1967 (5P.)
8011.000		75988-026.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1912-1923 (7P)	FLEXIBLE CABLE, 1912-1923 (7P.)
8012.000		75988-017.16		FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 (5P.)
8012.000		75981-019.68	*	FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 UNGESCHIRMT	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEXIBLE LEITUNG, 1909-1921(13P)	FLEXIBLE CABLE, 1909-1921 (13P.)
8014.000		75988-324.35		FLEXIBLE LEITUNG, HA-SC	FLEXIBLE CABLE, HA-SC
8017.000		75988-017.19		FLEXIBLE LEITUNG, 1971-1935 (3P)	FLEXIBLE CABLE, 1971-1935 (3P.)
		72010-528.80		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	INSTRUCTION MANUAL GB
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.97		SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPPL. D/GB
		72010-524.98	*	SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPPL. D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

TVR 5500

ERSETZT AUSGABE 4/96
SUBSTITUTE EDITION 4/96

SACH-NR. / PART NO.: 77250-040.75
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 3475

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	3	75988-019.07		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT ASSY
0001.500	3	75988-019.06		CASSETTENFACHKLAPPE	LIFT FLAP ASSY
0001.600	3	75988-000.08		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
0001.700	3	75988-026.02		SCHRIFTZUG	LABEL
0001.900	3	75988-026.03		ABDECKUNG VORNE	COVER - FRONT
0002.000	3	75988-026.04	4	SCHRAUBE, BILDROEHRE	SCREW PICTURE TUBE
0005.000	3	75988-015.06	4	KABELKLEMME	CABLE CLAMP
0018.000	3	75988-026.05		RUECKWAND KPL.	REAR PANEL CPL.
0021.000	3	75988-022.53		ABDECKUNG KPL. SCART	COVER COMPL. SCART
0022.000	3	75988-026.06		KNOPF AUS/EIN	KNOB ON /OFF
0023.000	3	75988-017.42		DRUCKFEDER	PRESSURESPRING
0024.000	⚠	75988-026.12		NETZKABEL 20"/21" PAL	POWER CABLE 20/21"PAL
0028.000	3	75988-015.11	2	LAUFWERKHALTER, VORNE	TAPE DRIVE BRACKET, REAR
0029.000	3	75988-015.12		LAUFWERKHALTER, HINTEN	TAPE DRIVE BRACKET, FRONT
0031.000	3	8114-990-022	6	PLASTITE SHR 3,5X16	SCREW 3,5X16
0033.000	1	27599-005.08		KOPFRAD 2/0 PAL	HEAD DISC 2/0 PAL
0034.000	1	75988-001.33		SCANNERMOTOR 2/0	SCANNER MOTOR 2/0
0035.000	3	75988-018.18	2	SCHRAUBE, AUDIO SUPPORT	SCREW, AUDIO SUPPORT
0037.000	3	75988-026.08		AV-ABDECKUNG	AV COVER
0038.000	3	75988-025.07		AV-EINGANG	AV INPUT
0040.000	⚠	27599-004.07		KOPFVERSTAERKER OHA 2/0	HEAD AMPLIFIER OHA 2/0
	⚠	75988-025.01	X	HSD-LW WDBT 2/0 KEIN E-TEIL	HSD TAPE DRIVE WDBT 2/0 NO SPARE PART
	⚠	75988-018.51	X	LEISTUNGS-CHASSIS PLSP21B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS PLSP21B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	27599-103.27	X, *	LEISTUNGS-CHASSIS GSPD21B (LEISTUNGS-CHASSIS, BILDROHRPLATTE, NETZSCHALTERPLATTE, BUCHSENPLATTE) KEIN E-TEIL	POWER CHASSIS GSPD21B (POWER CHSSIS, PICTURE TUBE BOARD, POWER SUPPLY BOARD, SOCKET BOARD) NO SPARE PART
	⚠	75988-018.76	X	SIGNALCHASSIS PSSPG1/GVXTF KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS PSSPG1/GVXTF NO SPARE PART
	⚠	27599-101.40	X, *	SIGNALCHASSIS KSPDG1/GVXTF KEIN E-TEIL	SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GVXTF NO SPARE PART
0153.000		75988-017.06		FERNBEDIENGEBER TVP762	REMOTE CONTROL TVP 762
1010.000	3	75988-025.09	2	LAUTSPRECHER RND 102 16R	LOUDSPEAKER RND 102 16R
1100.000	⚠ 3	75988-026.10		BILDROEHRE A51EAL165X00	PICTURE TUBE A51EAL165X00
1100.000	⚠ 3	75988-026.19	*	BILDROEHRE A51EAL165X07	PICTURE TUBE A51EAL165X07
5000.000	⚠	75988-019.11		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 435	DEGAUSSING COIL 435
5000.000	⚠	75988-026.38	*	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 20/20"	DEGAUSSING COIL 20/20"
8001.000		75988-017.09		FLEXIBLE LEITUNG, L3-1901 (7P)	FLEXIBLE CABLE, L3-1901 (7P)
8002.000		75988-026.07		FLEXIBLE LEITUNG, L8-1900 (2P)	FLEXIBLE CABLE, L8-1900 (2P)
8003.000		75988-012.13		FLEXIBLE LEITUNG, L1-F4 (6P)	FLEXIBLE CABLE, L1-F4 (6P)
8004.000		75988-017.47		FLEXIBLE LEITUNG, L4-1903 (3P)	FLEXIBLE CABLE, L4-1903 (3P)
8005.000		75988-017.11		FLEXIBLE LEITUNG, L2-1905 (15P)	FLEXIBLE CABLE, L2-1905 (15P)
8006.000		75988-017.12		FLEXIBLE LEITUNG, 1941-1902 (10P)	FLEXIBLE CABLE, 1941-1902 (10P)
8007.000		75988-017.13		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1914 (2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1914 (2P)

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
8008.000		75988-017.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1913-1967 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1913-1967 (5P)
8011.000		75988-026.14		FLEXIBLE LEITUNG, 1912-1923 (7P)	FLEXIBLE CABLE, 1912-1923 (7P)
8012.000		75988-017.16		FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 (5P)	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 (5P)
8012.000		75988-019.68	*	FLEXIBLE LEITUNG, 1911-1922 UNGESCHIRMT	FLEXIBLE CABLE, 1911-1922 UNSCHIELDED
8013.000		75988-017.18		FLEXIBLE LEITUNG, 1909-1921 (13P)	FLEXIBLE CABLE, 1909-1921 (13P)
8014.000		75988-324.35		FLEXIBLE LEITUNG, HA-SC	FLEXIBLE CABLE, HA-SC
8015.000		75988-026.15		FLEXIBLE LEITUNG, LSP-1970 (2P)	FLEXIBLE CABLE, LSP-1970 (2P)
8017.000		75988-017.19		FLEXIBLE LEITUNG, 1971-1935 (3P)	FLEXIBLE CABLE, 1971-1935 (3P)
8018.000		75988-017.20		FLEXIBLE LEITUNG, 1918-1937 (4P)	FLEXIBLE CABLE, 1918-1937 (4P)
		72010-524.85		BEDIENUNGSANLTG.D/I/E/P	INSTRUCTION MANUAL
		72010-524.95		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-524.98	*	SERVICE MANUAL ERG. D/GB	SERVICE MANUAL SUPPL. D/GB

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
* = AB ENTWICKLUNGSCODE "AB"

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
* = FROM DEVELOPMENT CODE "AB"

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE LEISTUNGS-CHASSIS 27599-103.25

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST POWER CHASSIS 27599-103.25

LEISTUNGS-CHASSIS GSPD20BK
POWER CHASSIS GSPD2OBK

SACH-NR. / PART NO.:27599-103.24

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1002.000	⚠	75988-026.29		STECKVERBINDER 2 POL VERT	CONNECTOR 2 PLS VERT
1013.000	⚠	75988-025.17		LEITUNG KPL.PCPS2-NETZSCH	CABLE CPL PCPS2 POWER SWI
1962.000	⚠	75988-025.16		LEITUNG KPL.AQUADAC-21"	CABLE CPL AQUADAC-21"
1966.000	⚠	75988-025.13		CRT SOCKEL	CRT SOCKEL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 2328	⚠ 75988-010.45	SI-KERKO C 470PF 10% 400V
C 2573	⚠ 75988-026.42	KONDENSATOR PP 430NF 250V/ CAPACITOR
C 2586	⚠ 8660-196-034	SI-KERKO.A-SG 1000PF 20%
D 6552	8309-720-115	Z DIODE 15 B 0,5W
D 6582	8309-516-852	DIODE BYT 52 M
D 6584	8309-707-012	Z-DIODE ZPD4,7 ITT
F 5312	⚠ 75988-019.67	FILTER 29000U UF 2327
F 5362	75988-017.23	EMIFIL 100MHZ
L 5510	⚠ 75988-026.30	SPULE LINEAR LC 110
L 5550	⚠ 75988-026.30	SPULE LINEAR LC 110/ LINEARITY COIL
L 5901	75988-021.19	SPULE 10U PM5 SPT0508/COIL
R 3302	⚠ 75988-019.20	WIDERSTAND VR37 4,7 MOHM/ RESISTOR
R 3527	⚠ 75988-026.33	MSW NB 0207 1 KOHM 5%
R 3532	⚠ 75988-019.68	MSW U. NB 0207 1,2W 5%
R 3537	⚠ 75988-019.68	MSW U. NB 0207 1,2W 5%
R 3592	⚠ 75988-026.35	MSW NB 0207 8,2 OHM 5%
S 1003	⚠ 75988-015.19	NETZSCHALTER/ POWER SWITCH
T 7583	75988-021.22	TRANS. BU 1508DX
TR 5330	⚠ 75988-025.32	TRAFO ETD39 20/21
TR 5550	⚠ 75988-025.20	TRAFO LOT 20/ TRANSFORMER
TR 5581	75988-025.19	TREIBER TRAFO/ DRIVER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

LEISTUNGS-CHASSIS GSPD14B
POWER CHASSIS GSPD14B
LEISTUNGS-CHASSIS GSPD14
POWER CHASSIS GSPD14

SACH-NR. / PART NO.: 27599-103.25
SACH-NR. / PART NO.: 27599-103.26

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0067.000		75988-017.49		FLEX.LEITUNG1926-1969(4P)	FLEX. CABLE 1926-1969 (4P)
1001.000	⚠	75988-026.29		STECKVERBINDER 2 POL VERT	CONNECTOR 2P VERT
1300.000		75988-019.65		FUNKENSTRECKE 301N-A21F	SPARK GAP 301N-A21F
1921.000		75988-019.80		SOCKEL 13-FACH	BASE 13-FOLD
1922.000		75988-022.57		SOCKEL 5-FACH	BASE 5-FOLD
1923.000		75988-019.81		SOCKEL 7-FACH	BASE 7-FOLD
1924.000		75988-015.28		STECKVERBINDUNG 2-POL	CONNECTOR 2P
1925.000	⚠	75988-015.29		STECKVERBINDUNG 6-POL	CONNECTOR 6P
1926.000		75988-019.84		STECKVERBINDER 4 POL VERT.	CONNECTOR 4P VERT
1931.000		75988-021.36		STECKVERBINDUNG 5 POL HSJ	CONNECTOR 5P HSJ1406
1933.000		75988-019.83		DOPPEL-CINCHBUCHSE 4 POL	DOUBLE CINCHSOCKET 4P
1935.000		75988-000.97		STECKERLEISTE 3POL	CONNECTOR 3P
1937.000		75988-019.82		SOCKEL 4-FACH	BASE 4-FOLD
1961.000	⚠	75988-021.32		SOCKEL BILDROEHRE	BASE PICTURE TUBE
1962.000	⚠	75988-021.33		LEITUNG KPL. AQUADAC-14"	CABLE, AQUADAC-14"
1967.000		75988-015.25		STECKERVERBINDUNG 5-POL	CONNECTOR 5P
1969.000		75988-019.84		STECKVERBINDER 4P VERT.	CONNECTOR 4P VERT

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 2312	⚠ 75988-019.85	KONDENSATOR 1NF 250V 20%/ CAPACITOR
C 2316	⚠ 75990-200.83	MKP 0,22UF 20% 250VAC RM2
C 2335	⚠ 75988-019.86	ELKO 100 UF/25V 20%
C 2352	⚠ 75988-019.87	ELKO 220UF 25V 20%
C 2363	⚠ 75988-019.88	ELKO 47UF 200V 20%
C 2373	⚠ 75988-019.87	ELKO 220UF 25V 20%
C 2374	⚠ 75988-019.87	ELKO 220UF 25V 20%
C 2379	⚠ 75988-019.98	ELKO 470U 25V PM20
C 2512	⚠ 75988-019.16	ELKO 470U 35V PM20
C 2575	75988-017.91	KONDENS. 8,2N 1,6KV PM5/ CAPACITOR
C 2589	⚠ 75988-017.94	SI-KERKO A-SS 1200PF 10%
C 2593	⚠ 75988-019.88	ELKO 47UF 200V 20%
C 2907	75988-015.44	KERAMIK-KONDENS.2KV 10N/ CERAMIC CAPACITOR
D 6313	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA
D 6314	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA
D 6315	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA
D 6316	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA
D 6332	8309-516-852	DIODE BYT 52 M
D 6334	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6335	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6336	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6343	75988-009.33	DIODE BZX 79 C 9 V 1
D 6348	8309-198-085	DIODE BAT85 PHI
D 6350	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 6351	75988-324.25	DIODE BYW 98-200 RL
D 6352	8309-720-115	Z DIODE 15 B 0,5W
D 6361	75988-017.32	DIODE BYW 36
D 6371	8309-516-271	DIODE BYV 27/100 PHI/TFK
D 6372	8309-516-271	DIODE BYV 27/100 PHI/TFK
D 6374	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6392	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6393	8309-721-034	Z DIODE 6,8 C 1,3W
D 6511	75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6513	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6551	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6552	75988-009.83	DIODE BZX 79 C 18
D 6553	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6554	75954-012.17	Z DIODE BXZ 79 C24
D 6556	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6568	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6571	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 6581	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6583	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6584	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
D 6592	8309-516-852	DIODE BYT 52 M
D 6906	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
F 5313	⚠ 75988-000.54	NETZFILTER CU15D3/ MAINS FILTER
F 5350	75988-017.23	EMIFIL 100MHZ
F 5351	75988-017.23	EMIFIL 100MHZ
F 5354	75988-017.23	EMIFIL 100MHZ

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
F 5363		75988-017.23	EMIFIL 100MHZ
F 5364		75988-017.23	EMIFIL 100MHZ
F 5365		75988-017.23	EMIFIL 100MHZ
F 5370		75988-017.23	EMIFIL 100MHZ
F 5556		75988-017.23	EMIFIL 100MHZ
IC 7310		75988-027.79	IC MC 44603 F
IC 7331		75988-019.93	IC TL 431CS-AP
IC 7350		8305-204-319	IC LM 317 T NSC/SGS
IC 7510		75988-021.21	IC TDA 3653C/N2
IC 7900		75988-021.23	IC TDA 6103Q/N3
L 5352		75988-017.28	SPULE 22MU/COIL
L 5353		75988-010.52	SPULE 22UH/COIL
L 5361		75988-026.41	SPULE 33U PM5 SPT0508/COIL
L 5371		75988-010.52	SPULE 22UH/COIL
L 5372		75988-010.52	SPULE 22UH/COIL
L 5373		75988-010.52	SPULE 22UH/COIL
L 5374		75988-017.28	SPULE 22MU/COIL
L 5590		75988-026.39	SPULE 47U PM5 SPT0508/COIL
L 5902		75988-000.24	DR 0411 330UH 10% GA
R 3300	⚠	75990-100.39	WIDERST.4,7MOHM 5%/ RESISTOR
R 3310		75988-019.66	PTC/PTC 9 OHM 230VS 30%
R 3312	⚠	75988-001.77	WIDERST.3,9MOHM
R 3313	⚠	75988-001.77	WIDERST.3,9MOHM/ RESISTOR
R 3338	⚠	75988-019.21	MSW 0207 39 OHM 5% AX.
R 3341	⚠	75988-019.22	MSW NB 0207 5,6 OHM 5%
R 3358		75988-033.04	CERM TRIM 4,7KOHM PM25
R 3523		75988-019.91	R-TRIM 100 OHM RH063LC
R 3524		75988-019.92	R-TRIM 4,7 OHM RH063LC
R 3531	⚠	75988-015.91	WIDERST.2,7 OHM
R 3532	⚠	75988-019.22	MSW NB 0207 5,6 OHM 5%
R 3537	⚠	75988-019.22	MSW NB 0207 5,6 OHM 5%
R 3592	⚠	75952-030.91	MSW NB 0207 4,7 OHM 5% GA
R 3917		8792-001-125	ESTR.P6/A 470 OHM LIN
R 3918		8792-001-125	ESTR.P6/A 470 OHM LIN
R 3919		75988-009.73	ESTR S6 2,2 KOHM LIN RM3
R 3920		8792-001-125	ESTR.P6/A 470 OHM LIN
S 1000	⚠	75988-015.19	NETZSCHALTER/ POWER SWITCH
SI 1311	⚠	75988-019.76	SICHERUNG T4 AH 250V/FUSE
SI 1371	⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
T 7330		75988-019.12	TRANS FET POW STP 4NA60FI
T 7351		8303-205-547	TRANS.BC 547 B
T 7352		75988-021.20	TRANS. FET POW MTP3055E
T 7550		8303-205-547	TRANS.BC 547 B
T 7578		8303-205-557	TRANS.BC 557 B
T 7583		75988-019.78	TRANS.BUT 12AF/
T 7584		8302-420-043	TRANS.MPS-A 43 MOT
T 7585		8303-205-547	TRANS.BC 547 B
T 7587		8303-205-547	TRANS.BC 547 B
T 7901		8303-205-547	TRANS.BC 547 B
T 7902		8303-205-547	TRANS.BC 547 B
TR 5331	⚠	75988-025.40	TRAFO ETD 39 14"EU
TR 5550	⚠	75988-019.77	TRANSFORMATOR LOT 14"/ TRANSFORMER
TR 5580		75988-021.18	TREIBERTRAFO CU 10/ DRIVER TRANSFORMER

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE LEISTUNGS-CHASSIS 27599-103.25

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST POWER CHASSIS 27599-103.25

LEISTUNGS-CHASSIS GSPD21B
POWER CHASSIS GSPD21B

SACH-NR. / PART NO.:27599-103.27

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1002.000	⚠	75988-026.29		STECKVERBINDER 2 POL VERT	CONNECTOR 2 P VERT
1013.000	⚠	75988-025.17		LEITUNG KPL.PCPS2-NETZSCH	CABLE CPL PCPS2 POWER SWI
1962.000	⚠	75988-025.16		LEITUNG KPL.AQUADAC-21"	CABLE CPL AQUADAC-21"
1966.000	⚠	75988-025.13		CRT SOCKEL	CRT SOCKEL

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 2328	⚠	75988-010.45	SI-KERKO C 470PF 10% 400V
C 2575	⚠	75988-026.31	KONDENSATOR 12N 1,6KV 5%
C 2586	⚠	75988-026.32	KONDENSATOR 1N5 2KV PM10/ CAPACITOR
D 6513		75987-538.95	DIODE BYD 33 D
D 6552		8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
D 6582		8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 6584		8309-707-012	Z-DIODE ZPD4,7 ITT
D 6904		8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
F 5312	⚠	75988-019.67	FILTER 29000U UF 2327
IC 7510		8305-333-654	IC TDA 3654 VAL
L 5510	⚠	75988-026.40	SPULE LC 110 LIN/COIL
L 5590	⚠	75988-026.41	SPULE 33U PM5 SPT0508/COIL
L 5901		75988-026.39	SPULE 47U PM5 SPT0508/COIL
R 3302	⚠	75988-019.20	WIDERSTAND VR37 4,7 MOHM/ RESISTOR
R 3527	⚠	75988-026.33	MSW NB 0207 1 KOHM 5%
R 3532	⚠	75988-026.34	MSW NB0207 4,7 OHM 5%
R 3537	⚠	75988-026.34	MSW NB0207 4,7 OHM 5%
R 3592	⚠	75988-026.35	MSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 3917		75988-026.36	CARB FLM TRIM 220 OHM 30%
R 3918		75988-026.36	CARB FLM TRIM 220 OHM 30%
R 3920		75988-026.36	CARB FLM TRIM 220 OHM 30%
S 1003	⚠	75988-015.19	NETZSCHALTER/ POWER SWITCH
T 7583		75988-021.22	TRANS. BU 1508DX
T 7903		8302-222-422	TRANS.BF 422 NUR=VAL
TR 5330	⚠	75988-025.32	TRAFO ETD39 20/21
TR 5551	⚠	75988-026.44	TRAFO LOT 21" AT2078/40TB/ TRANSFORMER
TR 5581		75988-025.19	TREIBER TRAFO/ DRIVER TRANSFORMER

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97 SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GVXF

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.37

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0010.000		75988-021.24		LED HALTER U. IR-EMPFAENGER	LED HOLDER A. IR RECEIVER
1901.000		75988-000.97		STECKERLEISTE 3POL	MULTIPOINT CONNECTOR 3P
1902.000		75988-000.90		STECKERLEISTE 10POL	MULTIPOINT CONNECTOR 10P
1903.000		75988-009.48		STECKERLEISTE 3POL	MULTIPOINT CONNECTOR 3P
1904.000		75988-000.93		STECKERLEISTE 6POL	MULTIPOINT CONNECTOR 6P
1905.000		75988-000.91		STECKERLEISTE 15POL	MULTIPOINT CONNECTOR 15P
1909.000		75988-019.80		SOCKEL 13-FACH	BASE 13-FOLD
1911.000		75988-022.57		SOCKEL 5-FACH	BASE 5-FOLD
1912.000		75988-019.81		SOCKEL 7-FACH	BASE 7-FOLD
1913.000		75988-015.25		STECKERVERBINDUNG 5-POL	CONNECTOR 5 P
1914.000		75988-000.97		STECKERLEISTE 3POL	MULTIPOINT CONNECTOR 3P
1915.000		75988-017.54		SCART SOCKEL, SCHWARZ	SCART SOCKET, BLACK
1918.000		75988-019.82		SOCKEL 4-FACH	BASE 4-FOLD
1971.000		75988-000.97		STECKERLEISTE 3POL	MULTIPOINT CONNECTOR 3P

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 6000	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6200	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6206	8309-313-070	SMD-DIODE BAV 70
D 6208	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6209	75954-020.90	DIODE BAS 216
D 6210	75988-019.62	DIODE-SM BAT 254
D 6242	75988-009.83	DIODE BZX 79 C 18
D 6261	8309-198-085	DIODE BAT85 PHI
D 6262	8309-198-085	DIODE BAT85 PHI
D 6263	8309-198-085	DIODE BAT85 PHI
D 6500	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6503	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6504	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6505	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6506	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6507	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6508	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6509	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6510	75988-027.72	Z-DIODE BZX79-C27
D 6512	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6513	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6514	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6515	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6516	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6517	8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 6690	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
D 6691	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
D 6693	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
D 6694	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6801	8309-198-085	DIODE BAT85 PHI
D 6802	8309-198-085	DIODE BAT85 PHI
D 6804	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6805	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6830	8309-214-218	DIODE TD129 UNI/1N4148/BA
D 6863	8309-921-250	LE DIODE TLHR 4205 TFK
D 6868	8309-921-250	LE DIODE TLHR 4205 TFK

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 6869	8309-921-250	LE DIODE TLHR 4205 TFK
F 1720	75988-000.29	SAW FILTER OFWG1966M
F 1740	75988-019.89	FILTER CER BS 5,5 MHZ
F 1745	75988-005.37	FILTER 5,5MHZ
IC 7051	75988-324.20	IC LA 7437
IC 7060	75988-038.13	IC LC 89979M-TE-L
IC 7200	75988-017.75	IC TDA 8361 N 3
IC 7201	8305-334-665	IC TDA4665/V4/ U3665M-M
IC 7240	75988-021.26	IC TDA 7056B/N1
IC 7260	8305-734-053	SMD IC HEF4053BT PHI
IC 7402	8305-204-275	IC L 2722 SGS
IC 7410	75988-025.35	IC TMP91C242AN/BTVD2-2P
IC 7411	75988-000.39	IC SAA 1310 N 2
IC 7592	8305-734-052	SMD IC HEF4052BT PHI
IC 7601	75988-000.42	IC LA 7282
IC 7680	75988-017.79	IC L 78 M 08 CV
IC 7801	75988-018.32	IC TMP 87CS39N PTCG1-5
IC 7812	75988-000.69	IC-EMPFAENGER TFMS5360/ IR- RECEIVER
IC 7813	8305-602-408	IC 24 C 08
IC 7870	75988-017.85	IC LM 339 N
IC 7880	75988-021.30	IC SAA 5281/P/E/M3
L 1802	75988-019.79	SPULE VAR 7,4 MHZ/COIL
L 5000	8140-525-974	DR AX 0411-GA 22UH
L 5001	75988-039.02	DR 0207 15UH 5% GR
L 5002	75988-019.53	DR 0207 68 UH 5% AX
L 5003	75988-001.67	DR 100UH 5% RM5 GR
L 5004	75988-019.53	DR 0207 68 UH 5% AX
L 5005	75981-308.36	DR 0207 27UH 5% GA
L 5006	75988-019.54	DR 0207 47 UH 5% AX
L 5007	75981-310.62	DR 0207 120UH 5% AX
L 5008	75988-019.55	DR 0207 56 UH 5% AX
L 5009	75988-019.56	DR 0207 150UH 5% AX

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 5010	75988-019.54	DR 0207 47 UH 5% AX
L 5011	75988-019.57	DR 0207 270 UH 5% AX
L 5012	75988-019.58	DR 0207 220 UH 5% AX
L 5015	75988-002.17	DR 0309 22UH 10% AX
L 5200	75988-002.17	DR 0309 22UH 10% AX
L 5201	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5202	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5203	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5401	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5402	75988-000.25	DR 0309 0,33UH 20% GA
L 5601	75988-039.50	DR 10 MH RMS 10 RB
L 5602	75988-001.71	DR A 330UH 5% RM5 GR
L 5603	75988-000.46	SPULE/COIL
L 5650	75988-039.50	DR 10 MH RMS 10 RB
L 5700	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5701	75988-005.55	DR A 1UH 5% RM5 GR
L 5705	75988-017.74	SPULE 0,17U 38,9/COIL
L 5706	75988-001.68	DR 15UH 5% RM5 GR
L 5801	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5880	75988-324.14	DR 10UH 10% RM5 GR
L 5881	75988-006.73	DR 4,7UH 5% RM5 GR
Q 1000	75988-005.36	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 1200	75988-019.98	QUARZ 4,433664 MHZ TR-49A
Q 1400	75988-028.04	QUARZ 10 MHZ H
Q 1800	75988-032.57	QUARZ 27 MHZ H
Q 1801	75988-028.25	CER.RES. 8,00 MHZ
Q 1803	75988-000.64	QUARZ 32,768 KHZ
R 3010	75988-009.41	TRIMMER 10KOHM PM30
R 3206 ⚠	75988-017.68	WIDERST.10KOHM
R 3452 ⚠	75988-019.20	WIDERSTAND VR37 4,7 MOHM/ RESISTOR
S 1850	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1851	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1853	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1854	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1856	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1857	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1858	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1859	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1860	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
S 1861	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH
SI 1001 ⚠	8315-614-026	LOET-SI.-GR 500 MA/T
SI 1002 ⚠	8315-614-027	LOET-SI.-GR 500 MA/F
SI 1004 ⚠	8315-614-025	LOET-SI.L2 500 MA/T
T 7000	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7001	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7003	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7005	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7006	8303-205-557	TRANS.BC 557 B
T 7007	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7013	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7015	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7016	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7018	8301-185-019	SMD-TRANS.BFS 19 PHI
T 7019	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7020	8301-185-019	SMD-TRANS.BFS 19 PHI
T 7021	8301-185-019	SMD-TRANS.BFS 19 PHI
T 7205	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7206	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7207	75988-026.20	SM TRANS MUN2112

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 7208	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7209	75988-005.28	TRANS.PMBT 2369
T 7210	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7211	75988-005.28	TRANS.PMBT 2369
T 7212	75988-005.28	TRANS.PMBT 2369
T 7213	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7214	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7215	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7216	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7250	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7403	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7405	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7406	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7407	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7408	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7490	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7491	75988-027.81	TRANS. BD 438
T 7492	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7493	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7500	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7503	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7504	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
T 7505	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7506	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7508	75988-000.47	TRANS.BF 824
T 7509	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7603	75988-009.84	TRANS.BC 817-40
T 7604	8303-275-328	TRANS.BC 328-40
T 7605	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7606	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7650	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7681	8303-272-337	TRANS.BC 337-25
T 7682	8303-272-337	TRANS.BC 337-25
T 7690	75988-009.72	TRANS.BC 558 C
T 7691	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7692	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7693	75988-009.72	TRANS.BC 558 C
T 7694	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7695	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7696	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7700	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7703	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
T 7750	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7751	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
T 7752	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
T 7753	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7762	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
T 7805	75988-026.20	SM TRANS MUN2112
T 7820	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7860	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7861	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7882	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7883	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GVXTF

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.40

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1301.000		75988-025.27		TUNER UV 916S/PH	TUNER UV 916S/PH
1501.000		75988-025.29		VERBINDUNGSKABEL TUN1-TUN2	CONNECTING CABLE TUN1-TUN2
1702.000		75988-025.30		TUNER UV 1216D/P	TUNER UV 1216D/P
1970.000		75988-000.97		STECKERLEISTE 3POL	MULTIPOINT CONNECTOR 3P

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
F 1320	75988-000.29	SAW FILTER OFWG1966M
F 1340	75988-005.37	FILTER 5,5MHZ
F 1345	75988-035.72	FILTER CER 5,5 MHZ
IC 7300	75988-039.07	IC SM TDA 9800T/V3
IC 7591	8305-734-052	SMD IC HEF4052BT PHI
IC 7593	8305-734-052	SMD IC HEF4052BT PHI
IC 7840	75988-009.37	IC SDA 5642-5
IC 7881	8305-303-624	IC SAA5254P/E PHI
L 5300	75988-000.23	SPULE 6MUH8 PM10/COIL
L 5301	75988-005.55	DR A 1UH 5% RM5 GR
L 5303	75988-025.31	SPULE VAR 77M8 OU25 7KM-H/COIL
L 5304	75988-000.23	SPULE 6MUH8 PM10/COIL
L 5307	75988-001.68	DR 15UH 5% RM5 GR
L 5840	75988-000.23	SPULE 6MUH8 PM10/COIL
R 3322	75988-010.70	TRIMMER 4,7KOHM PM30
R 3341	75988-001.64	ESTR 22 KOHM PM30
R 3606	75988-009.41	TRIMMER 10KOHM PM30
SI 1003 ⚠	8315-614-026	LOET-SI.-GR 500 MA/T
T 7304	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7309	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7310	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7311	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7501	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7502	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7507	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG1/ILPPVXT

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.41

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1301.000		75988-025.27		TUNER UV 916S/PH	TUNER UV 916S/PH
1501.000		75988-025.29		VERBINDUNGSKABEL TUN1-TUN2	CONNECTING CABLE TUN1-TUN2
1702.000		75988-025.30		TUNER UV 1216D/P	TUNER UV 1216D/P

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
F 1320	8319-001-952	OFW J 1952 SIE
F 1340	75988-005.38	CER.FIL. TPS 6,0 MB
F 1345	75988-037.22	FILTER 6MHZO EFCT-YS5 BP
F 1720	8319-001-952	OFW J 1952 SIE
F 1740	75988-005.38	CER.FIL. TPS 6,0 MB
F 1745	75988-037.22	FILTER 6MHZO EFCT-YS5 BP
IC 7300	75988-039.07	IC SM TDA 9800T/V3
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7591	8305-734-052	SMD IC HEF4052BT PHI
IC 7593	8305-734-052	SMD IC HEF4052BT PHI
IC 7801	75988-026.21	IC TMP 87CS39N
IC 7840	75988-032.45	IC SDA 5649
L 5300	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5301	75988-005.55	DR A 1UH 5% RM5 GR
L 5303	75988-025.31	SPULE VAR 77M8 OU25 7KM-H/COIL
L 5304	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5307	75988-001.68	DR 15UH 5% RM5 GR
L 5840	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
R 3606	75988-009.41	TRIMMER 10KOHM PM30
SI 1003 ⚠	8315-614-026	LOET-SI.-GR 500 MA/T
T 7009	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7304	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7309	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7310	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7311	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7501	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7502	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7507	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GVX

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.42

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GPVX

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.43

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7801	75988-026.22	IC TMP 87CS 39N

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG2/GPVX

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.45

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7801	75988-026.43	IC TMP 87CS39N PTCG3-6

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG1/ILPPVXF

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.46

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
F 1720	8319-001-952	OFW J 1952 SIE
F 1740	75988-005.38	CER.FIL. TPS 6,0 MB
F 1745	75988-037.22	FILTER 6MHZO EFCT-YS5 BP
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7801	75988-026.21	IC TMP 87CS39N
T 7009	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSMDG1/GV

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.47

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0002.000		75988-026.26		LED BUCHSE	LED COVER
0003.000		75988-026.27		LED KLEMME	LED CLAMP
0004.000		75988-026.28		IR-BUCHSE	IR SOCKET
1916.000		75988-017.55		KOPFHOERERBUCHSE	EAR PHONE SOCKET

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
D 6863	75988-017.77	LE DIODE TLHR 4605
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7840	75988-009.37	IC SDA 5642-5
L 5840	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
S 1852	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

02 / 97

SIGNAL CHASSIS KSMDG3/GV

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.48

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0002.000		75988-026.26		LED BUCHSE	LED COVER
0003.000		75988-026.27		LED KLEMME	LED CLAMP
0004.000		75988-026.28		IR-BUCHSE	IR SOCKET
1916.000		75988-017.55		KOPFHOERERBUCHSE	EAR PHONE SOCKET

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
D 6863	75988-017.77	LE DIODE TLHR 4605
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7801	75988-026.24	IC TMP 87CS39N PTCG4-6
L 5840	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
S 1852	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

02 / 97

SIGNAL CHASSIS KSMDG2/GV

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.49

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0002.000		75988-026.26		LED BUCHSE	LED COVER
0003.000		75988-026.27		LED KLEMME	LED CLAMP
0004.000		75988-026.28		IR-BUCHSE	IR SOCKET
1916.000		75988-017.55		KOPFHOERERBUCHSE	EAR PHONE SOCKET

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
D 6863	75988-017.77	LE DIODE TLHR 4605
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7801	75988-026.23	IC TMP 87CS39N PTCG3-6
IC 7840	75988-009.37	IC SDA 5642-5
L 5840	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
S 1852	75988-018.03	SCHALTER/SWITCH

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

02 / 97

SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GVXF

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.51

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1701.000		75988-019.96		TUNER UV 916S MIT EURO1	TUNER UV 916S WITH EURO1

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7840	75988-009.37	IC SDA 5642-5
L 5840	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG1/GLF

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.52

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1701.000		75988-019.95		TUNER UV 916S	TUNER UV 916S

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7801	75988-026.24	IC TMP 87CS39N PTCG4-6

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG2/GF

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.53

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1701.000		75988-019.96		TUNER UV 916S MIT EURO1	TUNER UV 916S WITH EURO1

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7801	75988-026.23	IC TMP 87CS39N PTCG3-6

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG2/GVXTF

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.55

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1301.000		75988-025.27		TUNER UV 916S/PH EURO1	TUNER UV 916S/PH EURO1
1501.000		75988-025.29		VERBINDUNGSKABEL TUN1-TUN2	CONNECTING CABLE TUN1-TUN2
1702.000		75988-025.30		TUNER UV 1216D/P	TUNER UV 1216D/P

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
F 1320	75988-000.29	SAW FILTER OFWG1966M
F 1340	75988-005.37	FILTER 5,5MHZ
F 1345	75988-035.72	FILTER CER 5,5 MHZ
IC 7300	8305-849-800	SMD IC TDA9800T PHI
IC 7410	75988-019.26	IC TMP 91C242AN BTVD1-3P
IC 7591	75988-019.74	IC SM 4052BT
IC 7593	75988-019.74	IC SM 4052BT
IC 7840	75988-009.37	IC SDA 5642-5
IC 7881	8305-303-624	IC SAA5254P/E PHI
L 5300	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5301	75988-005.55	DR A 1UH 5% RM5 GR
L 5303	75988-025.31	SPULE VAR 77M8 OU25 7KM-H/ COIL
L 5304	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5307	75988-001.68	DR 15UH 5% RM5 GR
L 5840	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
R 3322	75988-010.70	TRIMMER 4,7KOHM PM30
R 3341	75988-001.64	ESTR 22 KOHM PM30
R 3606	75988-009.41	TRIMMER 10KOHM PM30
SI 1003 ⚠	75988-019.75	SICHERUNG MRT 0.500-C1/FUSE
T 7304	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7309	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7310	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7311	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7501	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7502	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7507	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Printed in Germany
VK 24/221 0497

Service Manual Sach-Nr. / Part No. 72010-524.98
8002/8012, 8003/8013

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TVR

02 / 97

ALLE NICHT AUFGEFÜHRTEN E-TEILE
SIEHE E-LISTE SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

ALL PARTS NOT LISTED REFER TO
PARTS-LIST SIGNAL CHASSIS 27599-101.37

SIGNAL CHASSIS KSPDG1/ILPPVXTF

SACH-NR. / PART NO.: 27599-101.56

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1301.000		75988-019.94		TUNER UV 916S/PH	TUNER UV 916S/PH
1501.000		75988-025.29		VERBINDUNGSKABEL TUN1-TUN2	CONNECTING CABLE TUN1-TUN2
1702.000		75988-025.30		TUNER UV 1216D/P	TUNER UV 1216D/P

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
F 1320	8319-001-952	OFW J 1952 SIE
F 1345	75988-005.38	CER.FIL. TPS 6,0 MB
F 1720	8319-001-952	OFW J 1952 SIE
F 1740	75988-005.38	CER.FIL. TPS 6,0 MB
F 1745	75988-037.22	FILTER 6MHZO EFCT-YS5 BP
IC 7300	8305-849-800	SMD IC TDA9800T PHI
IC 7410	75988-025.34	IC TMP91C242AN/BTVD1-3P
IC 7591	75988-019.74	IC SM 4052BT
IC 7593	75988-019.74	IC SM 4052BT
IC 7801	75988-026.21	IC TMP 87CS39N PTCG5-6
IC 7840	75988-032.45	IC SDA 5649
IC 7881	8305-303-624	IC SAA5254P/E PHI
L 5300	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5301	75988-005.55	DR A 1UH 5% RM5 GR
L 5303	75988-025.31	SPULE VAR 77M8 OU25 7KM-H/ COIL
L 5304	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
L 5307	75988-001.68	DR 15UH 5% RM5 GR
L 5840	75988-000.23	DR 0309 6,8UH 10% GR
R 3322	75988-010.70	TRIMMER 4,7KOHM PM30
R 3341	75988-001.64	ESTR 22 KOHM PM30
R 3606	75988-009.41	TRIMMER 10KOHM PM30
SI 1003 ⚠	75988-019.75	SICHERUNG MRT 0.500-C1/FUSE
T 7009	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7304	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7309	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7310	8301-004-847	SMD-TRANS.BC 847 B
T 7311	75988-019.63	SM TRANSISTOR MUN 2212
T 7501	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7502	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
T 7507	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION